

2024 年施工现场管理规定

施工现场管理规定 1

一、安装、维修或拆除临时用电工程，必须由专业电工完成。电工必须持有效证件上岗，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

二、配电箱、开关箱须采用铁箱，符合绝缘要求，禁止用木板制作，并按规定安装在适宜的位置。箱内接线要整齐，导线进出口应设在箱底面，箱内接线要整齐，导线进出口应设在箱底面，箱内应装漏电开关，箱门加锁，并由电工负责管理。

三、电器设备必须实行“一机一闸”，禁止用同一开关控制两台或以上电器设备。保险丝须按负荷要求由电工安装，严禁用金属线代替保险丝。

四、各种机具必须按容量选用电缆线，严禁用花线代替电缆。

五、施工照明线路使用花线时应悬空架设，不准拖地，不得与金属器械相碰。各种线路一律由电工接线，严禁其他人员乱拉乱接。

六、配电箱、开关箱及各种用电场所，须挂上明显的标志牌和操作牌。

施工现场管理规定 2

在本工程总包范围内制定《安全管理制度及违约金处罚规定》，适用于本工程所有分包单位，必须按照该制度及违约金处罚规定严格实施。

安全违约处罚规定

一般规定

(1) 乙方对甲方对现场提出的安全隐患要及时采取措施进行整改，不得以任何理由拒收甲方发放的局部停工令、隐患整改通知、违约金处罚单。对拒收或对安全隐患不采取处理措施或整改不及时，将对其处以 100 元/次的违约金处罚。

(2) 乙方在进行每道工序之前要对班组及工人进行书面的安全技术交底，其内容要具体详细，具有针对性，严禁代签名现象，否则，每次对乙方处以 100 元/份的违约金处罚，甲方安全部门有权拒收不符合要求的安全资料。

(3) 乙方配备的专兼职安全员，需应定时地对本施工作业现场进行安全巡视检查，并作好巡视记录。对本范围内施工隐患要做到定整改责任人、定整改时间、定整改措施及定整改复查人进行监督整改，否则将对相关责任人员处以 100 元/人次的违约金处罚或其它形式的处罚。

(4) 对新进场施工从业人员，未进行三级安全教育培训的，乙方不得安排工作，违者，对乙方按照 50 元/人次的违约金处罚。

(5) 特种作业人员必须持证上岗。对无操作证的人员，对乙

方处以 100 元 / 人次的违约金处罚，并勒令其换岗。

(6)现场施工从业人员必须熟悉本工种的安全技术操作规程，对不清楚操作规程上岗的，对分包处以 50 元 / 人次的违约金处罚。

(7) 进入施工现场不戴安全帽或不按照要求戴好安全帽的、人员形象不符合 C I 要求（胸卡、标识、编号、着装）、高空作业不按规定佩戴、使用安全带及穿硬底鞋、电工作业、电焊动火作业不按照要求穿戴防护用品，对乙方每人 100 元违约金处罚，若超过 3 人以上 5 人以下对分包处以 200 元/人次违约金处罚，若超过 6 人以上对分包处以 400 元/人次违约金处罚。

(8) 乙方不遵守施工现场各种规章制度及在明显挂有禁止、严禁等警示标志区域内违章者违约金处罚 200 元/次；

文明施工处罚规定

(1) 严禁酒后进入施工现场，违者将处以 50-100 元/次的违约金处罚。

(2) 对进入施工现场衣衫不整、赤膊、赤脚或穿拖鞋的施工从业人员，对乙方处以 50 元 / 人次违约金处罚。

(3) 建立保卫制度，责任落实到人，对工作中脱岗或工作不负责的人员，如经发现，将处以 50 元 / 次的违约金处罚。

(4) 作业班组在各自的工作范围内必须做到工完场清，材料（钢材、木枋、模板等）以及半成品使用后必须分类堆放，堆码整齐，违者，对分包 50 元/处违约金处罚。

(5) 要注意成品与半成品的保护，对随意堆放以及对成品、半成品造成损坏者，将处以 50 元/次的违约金处罚，并对损坏的成品半成品要根据价值加倍赔偿。

(6) 在施工现场内不准随地大小便，违者，对分包违约金处罚 100 元/次；

(7) 对施工现场的安全标语、CI 设计标牌以及其它安全警示标志有损坏和未经允许擅自移动的，违约金处罚 50 元/次。

(8) 在施工区域内严禁打闹嬉戏，违者将对分包其处以 50 元/次违约金处罚。

(9) 泥浆、污物、垃圾等严禁直接排入排水沟，违者一经发现，将违约金处罚 200 元/次。

(12) 材料堆码高度不得超过 1.6 米，每发现一处对分包违约金处罚 50 元。

(13) 严禁损坏消防器材，一经发现，将处以 500 元/人次的违约金处罚，并对损坏的消防器材加倍赔偿。

(14) 在施工现场乱写乱画者，给予乙方 50 元/人次违约金处罚。

(15) 每天施工完必须工完场清，未做到工完场清每检查发现一次 50 元~100 元违约金处罚。

(16) 严禁从高处往下抛物或倒垃圾，违者对乙方处以 1000 元/次违约金处罚。

(17) 凡在施工现场打架斗殴者，视情节轻重给与乙方 500 元～5000 元违约金处罚，造成后果者送交公安机关处理。

临电管理处罚规定

(1) 线路架设应规范，并应有相应的安全措施，闸具、熔断器参数与设备容量，应当匹配，否则，对乙方将处以 100--500 元/次的违约金处罚。

(2) 严格执行“一机、一闸、一漏、一箱、一门、一锁”制，箱内配电应有明确的标识。电箱必须标明用途、责任人、编号、每日巡视表及线路图，对违反此规定乙方，将处以 100 元/处的违约金处罚。

(3) 施工机具应作接地保护，工作接地与重复接地应符合相应的规范标准，线路破损时，应及时包扎。否则，将对乙方每处 100 元的违约金处罚。

(4)、潮湿处作业人员照明必须使用 36V 以下安全电压，电箱使用 15mA 防溅型漏电保护器，对违反这一规定的乙方将处以 200～500 元的违约金处罚。

(5) 非专业人员擅自接线的乙方，每次违约金处罚 200 元。

(6) 非专业人员擅自使用电动工具或操作时违反操作规程的乙方，将处以违约金处罚 100 元/次。

(7) 擅自乱接电源或将电线直接接插座者，给予乙方 100 元/人次违约金处罚。

(8) 圆盘锯无接零、无漏电保护器的，或锯片有裂纹，无防护罩、分料器、防护挡板等装置，仍继续使用的，对乙方处以 100 元 / 处违约金处罚。

(9) 钢筋加工机械应有保护接零，冷拉作业区和对焊作业区应设防护措施，否则，对乙方处以 500 元的违约金处罚。

(10) 钢筋机械操作时，严禁在危险区域（如对焊机前方，张拉区前方，切断机前方，切割机前方等）严禁站人，一经发现，将对乙方处以 100 元/次的违约金处罚。

(11) 电焊机使用需专业人员进行，应有保护接零接地装置，并设立漏电保护器、二次降压保护器，露天作业时要设立防雨罩（棚）。否则，将对乙方处以 500 元/次的违约金处罚，同时勒令停止作业。

(12) 潜水泵必须有保护接零、接地、使用 15mA 防溅型漏电保护器，否则将对乙方处以 500 元/次的违约金处罚。

(13) 所有机械设备必须根据国家及地区要求进行验收合格后方可使用，否则，将对乙方处以 200 元/次违约金处罚。

(14) 氧气、乙炔瓶应由氧焊工领取，领取后应由氧焊工负责妥善保管。气瓶严格按照规范要求分开使用和存放，并配置灭火器，作业时办理动火证，专人监护，如若违反，一经发现，将对乙方处以 500 元/次的违约金处罚。

(15) 电焊作业必须进行动火申请、配备消防器材、专人监

护，临边作业焊花必须用专用料斗接住，不得任其散落，以免造成火灾事故，对违反规定并造成后果的将进行严惩。如若违反，一经发现，将对乙方处以 500 元违约金处罚，酿成后果造成损失的，按照损失金额双倍违约金处罚。

（16）严禁使用地拖板和不符合要求的电线、电缆，违者，对乙方的电线、电缆没收，并处以 100 元/次违约金处罚。

外架安全处罚规定

（1）外脚手架搭设后要求及时办理验收手续，未经技术负责人、生产负责人、技术员、施工员、质检员、安全员一起验收合格，乙方班组不能进行下一道工序。凡未经验收，擅自进行下一道工序的，将对乙方处以 500 元/次的违约金处罚。

（2）脚手架立杆应垂直稳放在坚固的基础上，并加设符合安全规范要求的垫块。立杆禁止采用搭接，立杆与大横杆交点处应设置小横杆，横杆接头应按规范要求相应错开，并拧紧扣件螺栓，栏杆间应按规定设置剪刀撑。以上各条，违反其中任何一条，将对乙方处以 200 元/处的违约金处罚。

（3）施工层应设 1.2 米高防护栏杆和 20cm 高的挡脚板，脚手架外侧应用密式安全网进行防护，脚手板材质应符合要求。铺设时应进行满铺，不允许出现探头板。搭设卸料平台时，平台支撑系统不允许与外脚手架连接，如不按要求搭设将对乙方处以 200 元/处违约金处罚。

(4) 外架上不准有活动的钢管、木枋等材料，每发现一处对乙方违约金处罚 50 元。

(5) 外架钢管里面不准插有钢筋等物，防止拆架时发生坠物伤人，每发现一处对乙方违约金处罚 50 元。

(6) 脚手架拆除时，拆除的钢管、扣件等材料禁止往下抛掷，一经发现，对乙方违约金处罚 1000 元。

(7) 卸料平台的每次拆卸安装必须进行安全技术交底后方可进行拆卸安装，未经安全技术交底，擅自安装，将每次给予乙方违约金处罚 500 元。

(8) 卸料平台必须与外脚手架断开分离，不能落于外脚手架上，出现违章擅自使用者，对乙方违约金处罚 500 元。

(9) 卸料平台使用必须挂设限载标牌，周边搭设 1.2 米高防护栏杆，安装 20cm 的挡脚板，封闭严密，经验收后方可使用。否则每次对乙方违约金处罚 500 元。

(10) 卸料平台转层安装时，必须保证平台上无材料、杂物等，防止高空坠物，出现一次高空坠物行为，对乙方违约金处罚 500 元。

高空坠物安全处罚规定

(1) 高空坠落物体，但未造成安全事故者，给予对乙方违约金处罚 500 元/次。

(2) 高空作业故意抛物，造成伤亡事故的，乙方承担一切经

济损失，将责任人移交当地刑事主管部门，追究其刑事责任。

(3) 高空作业不是故意抛物造成的伤害，视伤害程度给予对乙方违约金处罚 1000-10000 元。

临边、洞口防护安全处罚规定

(1) 临边、洞口处作业应进行防护，上下垂直作业应有隔离防护措施，对未设立防护或防护不到位的，将对乙方 200 元/处的违约金处罚。

(2) 凡临边、洞口作业不系安全带的，或安全带系挂不符合要求的，对乙方违约金处罚每人次 200 元。

(3) 楼梯口、电梯井口均应设置防护栏杆，预留洞口、坑井应进行防护处理，出入通道口应设置安全防护棚，阳台临边设置防护栏杆，安全防护与工程施工同步及时设置，对未进行设置的，对乙方 100 元/处的违约金处罚，并责令其整改，情节严重者将加重处罚。

(4) 对擅自拆除或损坏防护设施者，对乙方 100 元/处的违约金处罚，因施工需要临时拆除防护设施时，须经甲方现场负责人允许，服从甲方施工员、安全员安排，并及时恢复原状，否则，对乙方违约金处罚 100 元/处。对外脚手架连墙杆私自拆除的对乙方违约金处罚 100 元/处。

(5) 作业面的电梯井口未进行水平封闭或封闭不严密的，每发现一处对乙方违约金处罚 200 元；电梯井道内未按照要求每二

层不超过 10 米设置一道水平安全兜网的，每发现一处对乙方违约金处罚 1000 元。

支撑架体安全处罚规定

(1) 模板支设时，严禁在支模架上堆放过重物品及散料，违者，对乙方违约金处罚 200 元/处。

(2) 基准面 2 米以上高处作业应有可靠立足点，对未设立立足点的，对乙方违约金处罚 200 元/处。

(3) 模板拆除时，应在该层挂设水平兜网进行防护，并应在拆除区域设置警戒线，挂设警示牌并派专人监护，对违反此规定，对乙方违约金处罚 200 元/处。

凡违反以上规定的违约金直接从乙方进场向总包交的安全保证金内扣除，余额不足的在乙方工程进度款中扣除。

施工现场管理规定 3

1 施工现场管理

1.1 施工现场由项目经理全面负责安装施工现场的各项安全[消防]管理工作。

1.2 项目经理必须严格落实安全生产责任制度和消防安全责任制，安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产[消防]费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工和预防火灾发生的措施，消除施工安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。出现或隐瞒重大责任事故，并对公司造成恶劣影响的，视情

节严重承担相应责任，重新考核项目以理资格。

1.3 若公司在项目建设中是分包单位的，应当服从总承包单位的安全生产管理。若项目经理因不服从总承包单位的安全生产管理或违反司安全生产规范导致生产安全事故的，由项目经理承担主要责任。

1.4 应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工队伍应当做好现场防护和用户的交接手续。

1.5 施工现场应制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，配备消防设施和灭火器材，并定期检查 and 制作相关检查记录。

1.6 公司采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

2 现场施工作业安全

2.1 现场施工用火、用电、设备搬运以及高空、临边、洞口、操作平台作业，要求服从现场总承包方安全生产管理，并不得违反《（建筑安装）安全（[消防]）生产规范》以及施工现场所在地的相关法律、法规。因违章出现安全事故，项目经理承担主要

责任。

3 现场用火（焊接作业）安全动火前按现场管理规定办理“动火许可证”

3.1 乙炔瓶在使用、运输和储时，环境温度一般不得超过 40℃；超过时，应采取有效的降温措施。禁止敲击、碰撞。不得靠近热源和电器设备；夏季要防止暴晒；与明火的距离一般不小于 10m（高空作业时，应是与垂直地面处的'平行距离）。瓶阀冻结，严禁用火烘烤，必要时可用 40℃以下的温水解冻。

3.2 严禁放置在通风不良及有放射性射线的场所，且不得放在橡胶等绝缘体上。使用时要注意固定，防止倾倒，严禁卧放使用。必须装设专用的减压器、回火防止器。开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓。

3.3 气焊与气割用的压缩纯氧是强氧化剂，矿物油、油脂或细微分散的可燃物质，严禁与压缩纯氧接触；操作时严禁用沾有油脂的工具、手套接触瓶阀、减压器；一旦被油脂类污染，应及时用二氯化烷或四氯化碳去油擦净。

环境温度不得超过 70℃；严禁受日光暴晒，与明火的距离不小于 10m 并不得靠近热源和电器设备。

应避免受到剧烈震动和冲击，严禁从高处滑下或在地面上滚动。禁止用起重设备的吊索直接栓挂气瓶。

3.4 使用前应检查瓶阀、接管螺纹、减压器及胶管是否完好。

发现瓶体、瓶阀有问题，要及时报告。禁止带压拧动瓶阀阀体。检查气密性时，应用肥皂水。严禁使用明火试验。

3.5 瓶阀手轮逆时针方向旋转则瓶阀开启。瓶阀开启时，不得朝向人体，且动作要缓慢。减压器与瓶阀连接的螺扣要拧紧，并不少于 4—5 扣。冬季遇有瓶阀冻结或结霜，严禁用力敲击或用明火烘烤，应用温水解冻化霜。使用时要注意固定，防止滚动、倾倒；不宜平卧使用，应将瓶阀一端垫高或直立。氧气瓶严禁用于通风换气，严禁用于气动工具的动力气源，严禁用于吹扫容器、设备和各种管道。

3.6 车辆装运时应妥善固定。汽车装运应横向码放，不宜直立。易燃物品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶同车装运。运输时，气瓶须装有瓶帽和防震圈，防止碰断瓶阀。

3.7 同一储存间严禁存放其他可燃气瓶和油脂类物品。库存氧气瓶应码放整齐，直立放置时，要有护栏和支架，以防倾倒。

3.8 焊炬和割炬上装接的可燃气与氧气胶管严禁颠倒位置和混用。目前我国现行标准规定为：氧气胶管为红色，内径 8mm，长度 30m，允许工作压力为 1.5Mpa；乙炔胶管为黑色，内径 10mm，长度 30m，允许工作压力为 0.3Mpa。

3.9 焊接操作人员属特殊工种人员。须经主管部门培训、考核合格，掌握操作技能和有关安全知识，发给操作证件，持证上岗作业。未经培训、考核合格者，不准上岗作业。

施工现场焊、割作业须执行“用火证制度”，并要切实做到用火有措施，灭火有准备。施焊时有专人监护并就位配置灭火器材；施焊完毕后，要留有充分时间观察，确认无复燃的危险后，方可离去。

3.10 作业场地的的大小要以作业者伸展开为准，原则上不可以有障碍或狭小的场地进行焊接作业。如情况特殊，焊工在金属容器内、地下、地沟或狭窄、潮湿等处施焊时，要设监护人员。其监护人必须认真负责，坚守工作岗位，且熟知焊接操作规程和应急抢救方法。

3.11 作业区域的要求，操作区内不许放置纸张、抹布、塑料等易燃物及有机熔剂等危险品。作业区域应放置灭火器材。

3.12 每天工作前，关闭焊炬的开关。打开气瓶的阀门，顺着气体流动方向检查气体管路是否漏气，确认无气体泄漏后在进行操作。

3.13 休息或午休期间，焊炬气阀需要关闭，点火器的气阀也需要关闭。气焊的温度可以达到 2800 ℃ -3000 ℃，被焊接的金属在高温的作用下，蒸发成金属烟尘。产生有毒的金属蒸气，应该保持良好的通风。

3.14 焊接中发现气管或阀门漏气应立即停止工作，维修后方可使用。

气瓶内的气体不能用尽，氧气瓶应留余压 1-2Mpa，乙炔应留

余压 0.1-0.3Mpa。

乙炔气瓶应离氧气瓶的最短距离为 5M，离火源的最短距离为 10M。

严禁将带有气源的焊接炬存放在工具箱内。

4 现场用电安全

4.1 现场电源使用应由具有专业资格的电工操作，并服从总包方管理。

4.2 配电装置均应配锁，并由专人负责开启和关闭上锁。

4.3 电工和用电人员工作时，必须按规定穿戴绝缘、防护用品，使用绝缘工具。

4.4 如遇发生人员触电或电气火灾的紧急情况，则允许就地、就近迅速切断电源。

4.5 配电箱、开关箱内的电气配置和接线严禁随意改动，并不得随意挂接其他用电设备。配电装置的漏电保护器应于每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

4.6 电缆敷设应采用架空方式，严禁沿地面明设，以防机械损伤和介质腐蚀。

4.7 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于 30m，其护套不得破裂，其接头必须绝缘、防水包扎防护好，不应有裸露带电部分。

4.8 电焊机械的二次线地线不得用裸露的金属或结构钢筋代

替。

4.9 手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并且中间不得有接头。电缆必须配置标准插头或插座。

5 手工电弧焊的安全技术规程

5.1 做好个人防护。操作时必须按劳动保护规定穿戴防护工作服（口号各种钮扣，上装不应束在裤腰里）、绝缘鞋和防护手套，并保持干燥和清洁，防止触电和烫伤事故。

5.2 电焊所用的工具必须安全绝缘。电焊机的接线、开关板的安装均应由电工进行。电焊机的接地线不得接在易燃易爆介质的管道或设备上。

5.3 焊机必须有良好的绝缘和可靠的保护接零或保护接地装置，其裸露的带电部分应有安全防护罩。

5.4 焊机的电源线必须有足够的导电截面积和良好绝缘，电源线不宜过长，一般不应超过 3M。如确需较长，则应架空 2.5M 高以上。铁壳开关的外壳和焊机的接地线，要有足够截面积，并连接牢固。

5.5 执行正确的操作规程。如焊工推拉闸刀时，应使用右手，头部不要正对电闸，防止因短路造成电弧火花烧伤面部；启动旋转式直流弧焊机时，一定要使用 OY△ 启动器，不允许直接按闸刀启动。

5.6 焊机接地回线应采用焊接电缆线，且接地回线应尽量短。

软线绝缘应良好，焊钳绝缘部分应完好。

5.7 操作行灯电压应采用 36V 以下的电源。

5.8 在狭小舱室或容器内焊接时，应加强绝缘措施，如必须穿绝缘鞋，垫上橡胶板或其他绝缘衬垫，并要两人轮换工作，以便互相照顾，采用有效通风，以防有害气体和烟尘对人体的侵害。作业时舱室（容器）外应有人监护。

5.9 焊接作业应离易燃易爆物 10M 以外。严禁在有压力的容器、管道上进行焊接作业。

5.10 在有燃、爆危险的施工区域内动火必须办理动火许可证，并做好安全措施，否则，焊工可以拒绝动火。焊工擅自动火，发生事故由焊工自己负责。

5.11 在场内或人多的场所焊接，应放置遮光档板，以免他人受弧光伤害。

5.12 雨天禁止露天作业。

5.13 清除焊渣应戴防护眼镜作业过程中，禁止乱抛焊条头等物，下面不得放置任何易燃易爆物

5.14 下列操作应切断电源开关后才能进行：改变焊机接头；更换焊件需要该接二次线路时；转移工作地点；检修焊机故障和更换保险丝。如焊接中停电，应切断电源。

5.15 工作结束后，应将焊钳放在与线路隔绝的地方并卷好电缆线，及时切断电源。

6 现场设备搬运安全

6.1 设备吊装作业必须遵守“十不吊”原则。即：被吊物重量超过机械性能允许范围；信号不清；吊物下方有人；吊物上站人；埋在地下物；斜拉斜牵物；散物捆绑不牢；立式构件、大模板等不用卡环；零碎物无容器；吊装物重量不明等。

6.2 现场设备搬运时，注意吊运设备的吊臂回转范围或叉车的回转范围内不得有人员活动；吊运期间必须安排专人负责调运区域安全，及时提示他人注意安全。

6.3 现场设备搬运时，注意所经过的路线区域的情况。坑、洼等位置需要回填（垫）；地面或空中敷设的电气线路需要保护或迁移，防止因压断或刮段线路而引起的短路或其他人身伤害事故。

6.4 在水平或斜下、垂直移动设备时，要缓慢进行，速度过快易引发突然事故。

6.5 设备本体倾斜搬运时，注意在设备周围配置保护人员或器材，防止出现设备意外倒伏。搬运过程可根据现场实际情况，合理安排使用搬运工具，对大型设备（如压缩机、冷凝器、陈列柜和配电柜）的搬运，应首先保障人员安全，兼顾物品安全。如有必要，可对搬运施工工作合同外包、投保。

7 现场高空作业安全

凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业

7.1 凡是进行高处作业施工的，应使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、档脚板、安全带和安全网等。作业前应认真检查所用的安全设施是否牢固、可靠。

7.2 高处作业所用工具、材料严禁投掷。

7.3 在雨雪天应采取防滑措施，当风速在10.8m/s以上和雷电、暴雨、大雾等气候条件下，不得进行露天高处作业。

7.4 作业人员应佩戴合格的安全帽、安全带等必备的个人安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用。

8 现场人员文明施工

8.1 公司现场施工人员必须穿着公司工作服。如违反规定，对项目组罚款50/人次。

8.2 项目经理应在每天开工前进行安全文明施工交底工作，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

8.3 作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

8.4 特种人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗操作。在工程施

工时，统一由施工队伍的专人保管，以备查验。

8.5 施工队伍人员进入施工现场必须佩带手套、安全帽、施工现场全体人员应佩戴统一制作的工作卡，。

8.6 高空作业必须按要求佩带安全带，违者罚款 200 元/人次。

8.7 施工现场严禁穿拖鞋，违者罚款 100 元/人次。

8.8 施工现场严禁吸烟、喝酒，违者罚款 200 元/人次。

8.9 严禁在工地现场大小便，违者罚款 200 元/人次。

8.10 现场违纪如打架斗殴、盗窃等，视情节司罚款 500—1000 元/次。相关当事人移交公安机关处理，严重事件按工程事故论处，记录备案。

施工现场管理规定 4

一、开工前按施工组织设计防火措施需要，配置相应种类数量的消防器材、设备设施。

二、施工现场有焊割作业的，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”的规定。

三、施工现场用电，应严格按照施工现场临时用电安全技术规范，加强电源管理，以防发生电气火灾。

四、负责定期向职工进行防火安全教育和普及消防知识，提高职工防火警惕性。

五、定期实行防火安全检查制度，发现火险隐患必须立即消除，对于难于消除的隐患要限期整改。

六、在喷涂油漆漆或其它挥发性、易燃溶剂稀释的涂料作业时，不准使用明火。

七、施工现场不准吸烟。浸擦过天那水、清漆等及有油的棉纱、擦手布等不得随便乱丢，须放在指定的地方并及时清走。

八、易燃易爆物品必须要分批进场，边用边采购，分类堆放。

九、施工现场安装的开关箱，接线盒距离堆放物品的'外缘应大于 1.5 米，不准乱拉临时用电线路。

十、施工现场应安防爆灯，禁止使用碘灯，以免灯泡爆破引起火灾。

十一、对违反规定造成火灾的有关人员进行处罚，情节严重的依法追究刑事责任。

施工现场管理规定 5

分公司为了工程建设的需要，方便施工单位，向供电公司申请临时用电，经 xx 供电公司批复安装了 xx630KVA 临时施工用变压器和一台 630KVA 箱式变压器，现已向各施工单位供电。为了贯彻国家电力安全生产的法律法规，保障施工现场用电安全，杜绝触电和电气设备火灾发生，促进工程建设按期顺利完成，暂定本规定。

一、施工单位需要施工电源，须向工程管理部提出用电申请，用电申请中注明需用电源功率 KW 或容量 KVA, 三相负荷功率 KW 或容量 KVA, 单相电源功率 KW 或容量 KVA.

二、用电申请由工程部审批，并提出安全技术要求后，施工单位方可实施。

三、xxx 分公司负责抄写总的. 计量装置和箱式变产生电量，施工变产生电量由承包单位自己负责计量。电费结算统一由 xxx 分公司负责向城东供电公司缴纳，xxx 分公司负责缴纳箱式变产生的电费；施工变产生的电费由承包单位缴纳，新能源分公司计划合同部从工程款内扣除。

四、临时用电架空线路用绝缘良好的导线架设，导线间距在 0.5m 以上，并固定绝缘子上（如用绝缘良好的动力电缆架设，可直接固定在电杆上）。

五、临时用电线路如用动力电缆直接敷设，应埋深 0.6m——1m,并在电缆下部放入细沙，电缆上部用砖或硬质板盖住后回填土，地面注明电缆走向标记。

六、施工用电单位在施工现场（架空线路式电缆末端）装好配电箱，要在箱内装设漏电保护开关，配电箱有防水防尘措施。

七、施工用电单位现场配电箱内空气开关电流整定值必须小于供电总配电箱内空气开关整定电流，用电现场出现短路或过负荷故障时，现场配电箱的空气开关动作，切断故障线路，严禁越级跳闸。

八、现场配电箱或开关箱应装设端正，牢固，开关箱的中心与地面垂直距离在 1.4——1.6m,进出线应加绝缘护套并成束卡固

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/057034034066006061>