

The Accenture logo, featuring a stylized white greater-than sign (>) above the word "accenture" in a white, lowercase, sans-serif font, all set against a dark teal background.

High performance. Delivered.

农网低压一种工作票培训

2011年03月



国家电网
STATE GRID



- 国家电网公司电力安全工作规程（线路部分）
- 成电业安监〔2010〕10号关于印发《成都电业局低压工作票管理规定（试行）》的通知



- 第四条 填用低压第一种工作票的工作为：
- （一）全部或部分停电的低压线路（含低压电缆）上的工作。
- （二）全部或部分停电的低压配电箱（盘、柜）上的工作。
- 所谓全部停电，系指该配电箱（盘、柜）上的电源线路均已
- 在该配电箱（盘、柜）外全部断开者。
- （三）其它需停电并做安全措施的低电压工作。



- 第五条 填用低压第二种工作票的工作为：
- 凡是低压间接带电作业，均应使用低压第二种工作票。
- 所谓低压间接带电作业，系指工作人员与带电设备非直接接触
- 触，即手持绝缘工具对带电设备进行作业。



- （一）不需停电进行的作业，如：刷写杆号或用电标语、悬挂警告牌、修剪树枝、检查杆根等工作。
- （二）需要采取分组作业的大型、复杂施工、检修作业。
- （三）工作任务单参照电力线路工作任务单格式及要求执行。



- 第七条 填用事故应急抢修单的工作为：
- 事故应急抢修可不用工作票，但应使用事故应急抢修单。
- 事故应急抢修单参照电力线路事故应急抢修单格式及要求
- 执行。



- 工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。工作负责人不得兼任工作任务单负责人或专责监护人。
- 微机打印票和纸质工作票应使用统一的票面格式，由工作票签发人审核无误，手工签名后方可执行。
- 工作任务单负责人不能同时执行多张工作任务单。工作票上所列
- 的地点，以一个电气连接部分为限，如同一地点同时停送电，则
- 允许在几个电气连接部分共用一张工作票。



- 第十七条 开工前，工作票内的全部安全措施应逐一落实完成。
- 第十八条 工作许可人发出许可工作的命令后，工作负责人方可下令工作班人员实施现场安全措施，在确认现场安全措施完成后，方可下令工作班人员开始作业。
- 第十九条 若一张低压第一种工作票由一个工作班完成，必须配套使用一份标准化作业书。若一张低压工作票下设多个组工作，每个小组应指定小组负责人（监护人），并使用工作务单，且一份工作任务单配套使用一份标准化作业书。工作任单一式两份，由工作票签发人或工作负责人签发，一份由工作负责人留存，一份交小组负责人（监护人）执行。工作任务单由工作负责人许可。工作结束后，由小组负责人交回工作任务单，向工作负责人办理工作结束手续。



- 第二十条 工作负责人在工作期间不宜更换，工作负责人因
- 故暂时离开工作现场时，应指定临时工作负责人，离开前应将工
- 作现场交待清楚，并告知工作许可人和全体工作班成员。原工作
- 负责人返回工作现场时，也应履行同样的交接手续。工作负责人
- 如需长期离开现场，则应办理工作负责人变更手续，更换工作负
- 责人必须经工作票签发人批准，并通知全体工作人员和工作许可
- 人，履行工作票交接手续，同时在工作票备注栏内注明。



- 第二十一条 为确保施工安全，工作负责人认为有必要时，可指派一人或数人为专责监护人，在指定地点负责监护任务。
- 第二十二条 办理工作终结手续：必须是工作负责人在确认现场所采取的安全措施已全部拆除，现场拉开的开关、刀闸、熔断器等均已恢复至开工前的状态，所有工作人员已撤离施工现场，方可向许可人报告工作终结，最后结束工作票。
- 第二十三条 工作票终结后，应在编号处盖“已执行”章。



■ 第三章 低压工作票填写规定

- 第二十五条 工作票由工作负责人或签发人填写。
- 第二十六条 工作票应用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容正确、填写应清楚，不得任意涂改。如有个别错字需要修改，应将错字用双删除线划去，在后面(或上面)写上正确的字（不得使用修正液），做到字迹清楚。设备双重编号、接地线组数编号、动词（如拉、合、拆、装设等）、时间等重要文字严禁出现错误和涂改。如果补充漏字，漏字写在增补处上方，在下方作“∧”记号。涂改填补不应超过三处。
- 第二十七条 填写工作票时，所有栏目不得空白，若没有内容应填“无”。



- 第二十八条 “编号” 栏：按以下编号原则填写。编号采用7位数字，统一为“低I1001001”，其中“低I”表示低压第一种工作票，“1001001”从左至右开始两位数，“10”表示2010年，“01”表示一月份，最后三位“001”表示序号（低压第一种工作票应按月连续编号）。
- 第二十九条 “单位、班组” 栏：应填写所在单位、班组的全称。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/945210110323011322>