

2024年国网电网建设(变电专业)考试题库(附答案)

一. 单选题

1. 山区及林(牧)区施工应做好()等传染性较强的疾病预防工作,及时为作业人员注射疫苗,配备相关药品。

- A、疟疾
- B、流感
- C、森林乙脑炎
- D、麻疹

参考答案: C

2. 山区及林(牧)区施工应()遵守环境保护相关工作。

- A、严格
- B、不应
- C、适当
- D、禁止

参考答案: A

3. 拆卸卡扣时应由两人在同一面模板的()进行。

- A、同侧
- B、两侧
- C、一端

D、两端

参考答案: B

4. 独立柱或框架结构中高度较大的柱模板安装后应用()拉牢固定。

A、安全绳

B、保险绳

C、缆风绳

D、水平绳

参考答案: c

5. 近电作业,当作业人员或机械器具与±400kV 带电设备的最小距离小于()m风险控制值时,施工项目部应编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。

A、9

B、10

C、11

D、12

参考答案: C

6. 电焊机倒换接头,转移作业地点或发生故障时,应()电源。

A、切断

B、更换

C、远 离

D、控制

参考答案: A

7. 在±660kV带电运行区域内正常工作，作业人员与带电设备的安全距离应不

小于()m

A、7.8

B、8.4

C.9.3

D、9.5

参考答案: B

8. 电网建设《安规》适用于公司系统()kV 及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。

A、10

B、35

C、110

D、330

参考答案: B

9. 关于切断机规定描述正确的是()。

A、起动后，先稍加负荷运转，检查传动部分及轴承运转后方可开始使用

B、断料时手与切刀之间的距离不得小于120mm

C、切断钢筋切低合金钢等特种钢筋时，应使用中硬度刀片

D、在钢筋摆动和切刀周围，非操作人员不得停留

参考答案: D

10. 机械作业前，()应接受施工任务和安全技术措施交底。

- A、操作人员
- B、监护人员
- C、施工队长
- D、项目经理

参考答案: A

11. 作业前检查焊机电源线、引出线及各接点接触是否牢固，()接地线禁止接在焊机壳体上。

- A、设备
- B、一次
- C、二次
- D、外壳

参考答案: C

12. 入()之前，对消防器具应进行全面检查，对消防设施及施工用水外露管道，应做好保温防冻措施。

- A、春
- B、夏
- C、秋
- D、冬

参考答案: D

13. 脚手架搭设时，立杆接长，顶层顶步可采用搭接，搭接长度不应

小于()m,应采用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

A、0.5

B、1

C、1.5

D、2

参考答案: B

14. 在±800kV 带电运行区域内正常工作,作业人员与带电设备的安全距离应不小于 ()m

A、7.8

B、8.4

C、9.3

D、9.5

参考答案: c

15. 为防备和削弱高频电磁场影响,连续作业不得超过()h

A、5

B、6

C、7

D、8

参考答案: B

16. 阀厅内设备安装的高处作业,应正确使用专用(),做好安全防护

措施。

- A、升降平台
- B、叉梯
- C、绝缘脚手架
- D、吊 篮

参考答案: A

17. 关于攀登自锁器的使用要求错误的有()。

- A、自锁器各部件完整无缺失，本体及配件应无目测可见的凹凸痕迹
- B、使用时应查看自锁器安装箭头，正确安装自锁器
- C、自锁器与安全带之间的连接绳不应大于0.6m
- D、在导轨(绳)上手提自锁器，自锁器在导轨(绳)上应运行顺滑，不应有卡

住现象，突然释放自锁器，自锁器应能有效锁止在导轨(绳)上

参考答案: C

18. 梯子应放置稳固，梯脚要有()装置。

- A、绝缘
- B、防水
- C、防摔
- D、防滑

参考答案: D

19. 施工现场' 仓库及重要机械设备、配电箱旁，生活和办公区等应配置相应的消

防器材。需要动火的施工作业前，应增设相应类型及数量的()。

- A、消防器材
- B、铁锹
- C、水桶
- D、沙袋

参考答案: A

20. 单层滤波器整体吊装应在两端系绳控制，防止摆动过大，设备开始吊离地面约

()mm时，应仔细检查吊点受力和平衡，起吊过程中保持滤波器层架平衡。

- A、50
- B、100
- C、150
- D、200

参考答案: B

21. 在高空进行焊割作业时注意事项描述正确的是()。

- A、电焊导线、软管在切断电源或气源前用绳索提吊
- B、电焊机及其他焊割设备与高空焊割作业点的下部地面保持8m以上的间隔
- C、不得从高空跨越
- D、随身携带电焊导线或气焊软管登高

参考答案: C

22. 验电前进行验电器自检，且应在确知的()等级带电体上试验，确认验电器

良好后方可使用。

- A、高一级电压
- B、同一电压
- C、低一级电压
- D、各电压

参考答案: B

23. 金属脚手架与±50kV及以下带电架空线路沿水平方向的最小安全距离为()m。

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

参考答案: B

24. 在110(66)kV带电运行区域内正常工作，作业人员与带电设备的安全距离

应不小于()m。

- A、0.7
- B、1
- C、1.5
- D、2

参考答案: c

25. 移动式或手提式电动机具与保护零线(PE 线)的连接线截面积一般不得小于相线截面积的1/3且不得小于()平方毫米。

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

参考答案: B

26. 地面试验人员与阀体层人员应保持联系,防止误加压。阀体作业层应设()

(在与阀体作业层平行的升降车上监护、指挥),加压过程中应有人监护并复述。

A、专责监护人

B、试验负责人

C、安全负责人

D、安全员

参考答案: A

27. 接地线一经拆除,设备即应视为(),禁止再去接触或进行作业。

A、竣工

B、工作完成

C、有电

D、无电

参考答案: c

28. 作业票描述错误的是()。

A、二级及以下风险的施工作业填写作业票A

B、三级及以上风险的施工作业填写作业票B

C、一个作业负责人同一时间最多使用两张作业票

D、作业票可以采用手工方式填写

参考答案: C

29. 验电应在装设接地线或()处对各相分别进行。

A、合接地刀闸(装置)

B、分接地刀闸(装置)

C、合断路器

D、分断路器

参考答案: A

30. 人工开挖应自上而下进行开挖,不得采用掏空倒挖的施工方法。

不同深度的

相邻基础应按()的施工顺序进行。

A、先浅后深

B、掏空倒挖

C、先深后浅

D、从中部到两边

参考答案: C

31. 分部分项工程开始作业条件，()应编制完成并交底。

- A、作业指导书
- B、作业票
- C、安全施工方案
- D、一般方案

参考答案: C

32. 在深坑及井内作业应定时检测是否存在()或异常现象。

- A、氧气
- B、二氧化碳
- C、有毒气体
- D、水蒸气

参考答案: C

33. 变压器在进行干燥时，干燥过程变压器()应可靠接地。

- A、散热片
- B、储油柜
- C、爬梯
- D、外壳

参考答案: D

34. 近电作业，当作业人员或机械器具与±500kV 带电设备的最小距离小于()m

风险控制值时，施工项目部应编写安全施工方案，并将安全施工方案提交运维单

位备案。

A、12

B、13

C、14

D、15

参考答案: B

35. 运输超高、超宽、超长或重量大的物件时，应制定运输方案和()。

A、运输路线

B、安全技术措施

C、应急事故预案

D、安全组织措施

参考答案: B

36. 使用滑车起重量在10t?20t 的滑车组时，两组滑车轴心间的距离不得小于() mm。

A、800

B、1000

C、1200

D、1500

参考答案: B

37. 关于磨石机规定描述错误的是()。

A、操作人员必须穿胶靴

B、操作人员必须戴好手套

C、磨石机手柄必须套绝缘管

D、线路采用接零保护

参考答案: B

38. 对于已发布预警通知, 但不能按计划作业的, 可(), 并通知相关单位(部门)。

A、解除预警

B、暂时解除预警

C、发布预警

D、重新发布预警

参考答案: B

39. 施工作业人员邻近1000kV 带电部分作业时, 作业人员的正常活动范围与带电

设备的安全距离应不小于() m

A、 9

B、 9.5

C、 10

D、 15

参考答案: B

40. 10kV/400kVA 及以下的变压器宜采用支柱上安装, 支柱上变压器的底部距地面的高度不得小于() m。

A、 2

B、 2.5

C、3

D、5

参考答案: B

41. 电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材。发生电气火灾时应首先0。

A、用灭火器扑火

B、切断电源

C、离开现场

D、拨打火警电话

参考答案: B

42. 切割机护罩未到位时不得操作，不得将手放在距锯片()mm 以内。

A、120

B、130

C、150

D、160

参考答案: C

43. 使用卷扬机应遵守规定描述正确的是()。

A、卷扬机未完全停稳时只能低速换挡

B、卷扬机未完全停稳时可以稍微改变转动方向

C、卷扬机传动部分应安装防护罩

D、导向滑轮使用开口拉板式滑轮

参考答案: C

44. 开口型双排脚手架的两端均应设置。。

- A、纵向斜撑
- B、横向斜撑
- C、连墙件
- D、抛撑杆

参考答案: B

45. 在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路，以及在通信复用通道设备上检修及试验工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施的工作，应填用变电站()工作票。

- A、第一种
- B、第二种
- C、事故应急抢修单
- D、二次作业安全措施票

参考答案: B

46. 操作时，应一人打夯， 一人调整电源线。电源线长度不应大于50m, 夯实机

前方不得站人，夯实机四周1m 范围内，不得有非操作人员。多台夯实机械同时

工作时，其并列间距不得小于5m,前后间距不得小于。 mo

- A、3
- B、5
- C、10

D、15

参考答案: C

47. 运行盘、柜内与运行部分相关回路搭接作业, 剪断电缆前, 应与
() 核对相符, 并确认电缆两头接线脱离无电后方可作业。

A、电缆走向图纸

B、运维人员

C、监理人员

D、设备厂家人员

参考答案: A

48. 近电作业, 当作业人员或机械器具与500kV 带电设备的最小距离
小于。m

风险控制值时, 施工项目部应编写安全施工方案, 并将安全施工方案
提交运维单
位备案。

A、9

B、10

C、11

D、12

参考答案: C

49. 器材堆放整齐稳固。长、大件器材的堆放有() 的措施。

A、防滚动

B、防倾倒

C、防移动

D、防火

参考答案: B

50. 操作室内禁止堆放有碍操作的物品, ()禁止进入操作室。

A、操作人员

B、非操作人员

C、专业人员

D、监督人员

参考答案: B

51. 作业时, 振动器软管的弯曲半径不得小于。mm,操作时应将振动棒垂直地沉入混凝土中, 插入深度不应超过棒长的3/4, 不宜触及钢筋、模板及预埋件。

A、200

B、300

C、400

D、500

参考答案: D

52. 对取暖设施应进行全面检查。用火炉取暖时, 应采取防止()中毒措施; 加强用火管理, 及时清除火源周围的易燃物; 根据需要配备防风保暖帐篷、取暖器等防寒设施。

A、一氧化氮

B、一氧化碳

C、二氧化碳

D、硫化氢

参考答案： B

53. 进行焊接或切割作业时，操作人员应穿戴。、绝缘鞋、防护手套等符合专业防护要求的劳动保护用品。衣着不得敞领卷袖。

A、棉质服装

B、静电防护服

C、防化服

D、专用工作服

参考答案： D

54. 电源线、保护接零线、保护接地线不可采用()方法连接。

A、绑 接

B、焊接

C、压 接

D、螺栓连接

参考答案： A

55. 带有电解液并配有专用防漏的蓄电池，初充电前应取下。换上有孔气塞，

并检查液面，液面不应低于下液面线。

A、防爆螺塞

B、无孔气塞

C、运输螺塞

D、密封气塞

参考答案: C

56. 脚手架运料斜道宽度不应小于。m,坡度不应大于1:6。

A、 1.5

B、 1.0

C、 1.2

D、 1.8

参考答案: A

57.电焊机各电路对机壳的热态绝缘电阻不得低于()MQ。

A、 0.1

B、 0.2

C、 0.3

D、 0.4

参考答案: D

58. 现场的机动车在特殊地点、路段或遇到特殊情况时的行驶速度不得超过()km/h,并应在显著位置设置限速标志。

A、 5

B、 10

C、 15

D、 30

参考答案: A

59. 机动车辆运输应按《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规

定执行。车上应配备()。

- A、逃生装置
- B、安全带
- C、检修工具
- D、灭火器

参考答案: D

60. 金属脚手架与750kV带电架空线路沿水平方向的最小安全距离为
()m

- A、9
- B、10
- C、11
- D、12

参考答案: C

61. 电抗器吊装、就位过程应平衡、平稳，就位时各个支撑绝缘子应
均匀受力，
防止()绝缘子超过其允许受力。

- A、每个
- B、单个
- C、支柱
- D、复合

参考答案: B

62. 关于除锈机规定描述错误的是()。

- A、操作除锈机时应戴口罩
- B、操作除锈机时应戴手套
- C、操作时操作人员应站在钢丝刷的后面
- D、带钩的钢筋不得上机除锈

参考答案： C

63. 水泵等降排水设备使用前应经检查合格，确保其绝缘和密封性能良好。检查’

移动水泵等降排水设备时，应()。

- A、停止设备
- B、打开设备
- C、可靠切断电源
- D、保持设备运转

参考答案： C

64.人工挖孔桩基础施工时，当孔深超过5m时，宜用风机或风扇向孔内送风不少

于（ ）min以排除孔内浑浊空气。

- A、 3
- B、 5
- C、 10
- D、 15

参考答案： B

65. 铅酸蓄电池组安装应按照产品()的规定执行。

- A、合格证
- B、试验报告
- C、技术文件
- D、投标文件

参考答案: C

66. 高处钢筋安装时，不得将钢筋()堆放在模板或脚手架上。

- A、单根
- B、成捆
- C、分散
- D、集中

参考答案: D

67. 进行耐酸、防腐和有毒材料作业时，应加强防火、防毒、防尘和防酸碱的()防护。

- A、安装
- B、安全
- C、保全
- D、劳动

参考答案: B

68. 土石方施工时，堆土应距坑边()m以外，高度不得超过1.5m。

- A、0.5
- B、0.6

C、0.8

D、1

参考答案：D

69. 试验和操作人员应严格按照启动调试指挥系统的命令进行作业。

试验中一旦发生电气设备异常事故，应立即停止试验，()退出现场，由调试指挥及调度部门进行处理。

A、试验人员

B、运行人员

C、监护人员

D、试验负责人

参考答案：A

70. 压力式滤油机停机时应先关闭油泵的()阀门。

A、进口

B、出口

C、远端

D、近端

参考答案：A

71. 脚手架的外侧、斜道和平台应设。 m高的护栏，0.6m处设中栏杆和不少于180mm高的挡脚板或设防护立网。

A、1.0

B、1.2

C、1.1

D、1.05

参考答案: B

72. 对难以做到与电源完全断开的检修设备, 可以() 设备与电源之间的电气连接。

A、更换

B、拆除

C、剪断

D、改变

参考答案: B

73. 关于调直机规定描述正确的是()。

A、调直机上可以堆放少量物件

B、不得戴手套操作

C、调直短于1.5m的钢筋时应低速进行

D、调直直径大于15mm的钢筋时应低速进行

参考答案: B

74. 基坑周围堆土高度不得超过0m。

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

参考答案: B

75. 登高进行焊割作业者的着装要求描述错误的是()。

- A、衣着灵便
- B、戴好安全帽
- C、系好安全带
- D、穿硬底鞋

参考答案: D

76. 个人保安线应用多股软铜线，其截面不得小于()平方毫米；保安线的绝缘护套材料应柔韧透明，护层厚度大于1mm。

- A、16
- B、17
- C、18
- D、19

参考答案: A

77. 脚手架直立爬梯的梯档应用直角扣件连接牢固，踏步间距不得大于()mm。

- A、300
- B、350
- C、400
- D、500

参考答案: A

78. 新安装的硬母线与带电母线邻近或平行时应()。

- A、接地
- B隔离

C、防护

D、接零

参考答案: A

79. 混凝土泵车就位后, 泵车应打开。 , 避免碰撞。

A、 停车灯

B、 转向灯

C、 示廓灯

D、 雾灯

参考答案: A

80. 当被试验设备的电压等级为110kV时, 试验中人员与带电体的安全距离应大于 ()m。

A、 0.7

B、 1

C、 1.5

D、 2

参考答案: C

81. 电缆敷设应由 () 指挥、统一行动, 并有明确的联系信号, 不得在无指挥信号时随意拉引, 以防人员肢体受伤。

A、 项目经理

B、 专 人

- C、监理
- D、监护人

参考答案: B

82. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志，危险区段应设“危险”或“禁止通行”

等安全标志，夜间应设警示灯。场地狭小’运输繁忙的地点应设()。

- A、警示标志
- B、交警指挥
- C、交通指示灯
- D、临时交通指挥

参考答案: D

83. 高处作业人员衣着穿戴要求描述错误的是。

- A、衣着灵便
- B、扎紧衣袖、裤脚
- C、穿软底防滑鞋
- D、衣着宽松

参考答案: D

84. 卷筒应与牵引绳保持垂直。牵引绳应从卷筒下方卷入，且排列整齐，通过磨

芯时不得重叠或相互缠绕，在卷筒或磨芯上缠绕不得少于()圈，绞磨卷筒与牵

引绳最近的转向滑车应保持5m 以上的距离。

A、3

B、4

C、5

D、6

参考答案: C

85.混凝土泵车规定描述错误的是()o

A、使用布料杆送料时,机身倾斜度不宜大于10度

B、不得在地面上拖拉布料杆前端软管

C、禁止延长布料配管和布料杆

D、泵车不得停放在斜坡上

参考答案: A

86. 起重机、高空作业车和铲车等施工机械操作正常活动范围及起重臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与10kV及以下带电设备的安全距离不得小于()m,且应设专人监护。

A、3

B、4

C、4.5

D、6

参考答案: A

87. 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应()多次放电,装在绝缘支架上

的电容器外壳也应放电。

- A、单相
- B、整体
- C、逐个
- D、逐相

参考答案： C

88. 预警通知单应提前发布，原则上在作业实施前不少于。日发布。

- A、3
- B、5
- C、7
- D、10

参考答案： B

89. 应经相应的安全生产教育和()考试合格，掌握本岗位所需的安全生产知识、安全作业技能和紧急救护法。

- A、岗位技能培训
- B、安全教育培训
- C、质量培训
- D、技术培训

参考答案： A

90. 近电作业，当作业人员或机械器具与±660kV 带电设备的最小距离小于() m

风险控制值时，施工项目部应编写安全施工方案，并将安全施工方案

提交运维单

位备案。

A、13.5

B、14.5

C、15.5

D、16.5

参考答案: C

91. 近电作业，当作业人员或机械器具与±800kV 带电设备的最小距离小于() m

风险控制值时，施工项目部应编写安全施工方案，并将安全施工方案提交运维单

位备案。

A、17

B、18

C、19

D、20

参考答案: A

92. 六氟化硫气瓶不得与其他()混放。

A、设备

B、仪器

C、工具

D、气瓶

参考答案: D

93. 弯曲机规定描述错误的是()。

A、作业台和弯曲机台面要保持水平

B、芯轴直径应为钢筋直径的

1.5倍

C、作业中不应更换轴芯、销子

D、作业中不应变换角度和调速

参考答案: B

94. 表示设备断开和允许进入间隔的信号及电压表的指示等, 均()

作为设备有

无电压的根据。

A、不得

B、可以

C、应

D、需

参考答案: A

95. 用计算机生成或打印的作业票应使用统一的票面格式, 由。审核,

手工或

电子签发后方可执行。

A、施工负责人

B、作业票签发人

C、监理工程师

D、项目经理

参考答案: B

96. 作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值称为()。

A、垂直高度

B、作业高度

C、平均高度

D、基准高度

参考答案: B

97. 改、扩建工程开工前, 施工单位应编制施工区域与运行部分的物理和电气隔离方案, 并经()会审确认。

A、监理单位

B、设备运维单位

C、施工单位

D、业主项目部

参考答案: B

98. 不同电压等级的插座与插销应选用相应的结构, 禁止用单相三孔插座代替三相插座。单相插座应标明()。

A、电压等级

B、电 流

C、电 阻

D、功率

参考答案: A

99. 以下 () 情况, 滑车将报废。

A、轮槽径向磨损量达钢丝绳名义直径的20%

B、轮槽壁厚磨损量达基本尺寸的5%

C、轮槽不均匀磨损量达2mm

D、裂 纹

参考答案: D

100. 高处作业下方危险区内禁止人员停留或穿行, 高处作业的危险区应设围栏及

“ () ” 的标志牌。

A、禁止攀爬

B、靠近危险

C、禁止靠近

D、禁止通行

参考答案: C

101. 人工挖孔桩基础施工时, 孔深超过10m时, 应有专用风机向孔内送风风量不得少于 () L/s。

A、 10

B、 15

C、20

D、25

参考答案：D

102. 二次接线及调试时所用的交直流电源，应接在经设备运维单位批准的（）接

线位置，作业人员不得随意接取。

A、指定

B、固定

C、原有

D、空闲

参考答案：A

103. 采用升降车作业时，应至少（）人进行。

A、1

B、2

C、3

D、4

参考答案：B

104. 以下关于变电施工作业要求的说法错误的是（）。

A、大型或超长设备组件的竖立应按照产品技术文件要求采用两处及以上吊点配

合操作，产品特别许可采用直搬法竖立时，底部支撑点应垫实并采取防滑措施

- B、禁止攀登断路器、互感器、避雷器、高压套管等设备的绝缘套管
- C、对经过带电运行和试验的电容器组充分放电后方可进行安装和试验
- D、对电动操作的电气设备，无需检查回路可直接启动

参考答案： D

105. 使用绞磨规定描述错误的是()。

- A、拉磨尾绳不应少于2人
- B、牵引绳应从卷筒上方卷入
- C、机动绞磨宜设置过载保护装置
- D、不得采用松尾绳的方法卸荷

参考答案： B

106. 砌筑过程中，脚手架上堆放的砖、石材料距墙身不得小于500mm, 荷重不得超过3kN/平方米，砖侧放时不得超过()层。

- A、一
- B、二
- C、三
- D、四

参考答案： C

107. 临时建筑物工程竣工后应经()方可使用。

- A、验收合格
- B、检查

C、粉刷

D、试验

参考答案: A

108. 顶棚抹灰宜搭设()脚手架。

A、室内

B、室外

C、双排

D、满堂

参考答案: D

109. 绝缘子应包装完好, 堆放高度不宜超过()mo

A、2

B、2.5

C、3

D、3.5

参考答案: A

110. 金属脚手架与±500kV及以下带电架空线路沿垂直方向的最小安全距离为() m。

A、9

B、10

C、11

D、12

参考答案: B

111. 带电设备电压等级为500kV时，电气试验中人员与带电体的安全距离应为() m

A.3

B、4

C、6

D、5

参考答案: D

112. 作业完毕应关闭(),再断开(),清扫作业场地。

A、电源，电焊机

B、电焊机、电源

C、总电源、分电源

D、分电源、总电源

参考答案: B

113. 孔深超过10m时，应有专用风机向孔内送风，风量不得少于()
L/s?

A、10

B、15

C、20

D、25

答案: D

114. 高压引线的接线应牢固，并采用专用的高压试验线，试验中当试验电压为200kV时，高压引线及高压带电部件至邻近物体及遮栏的距

离应大于()mo

A、1

B、1.5

C、2

D、2.5

参考答案: B

115. 作业票采用手工方式填写时, 不应用()填写和签发。

A、黑色的钢笔

B、蓝色的钢笔

C、红色的钢笔

D、水笔

参考答案: C

116. 直埋电缆在转弯处和大于等于()m的直线段处, 在地面上设置明显的标志。

A、30

B、50

C、70

D、90

参考答案: B

117. 按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好相应规格的芯轴、成型轴、挡铁轴,

芯轴直径应为钢筋直径的()倍。挡铁轴应有轴套。

- A、1
- B、2.5
- C、3
- D、4

参考答案: B

118. 无声破碎施工中应依照()控制抑制剂和促发剂反应时间, 并按其要求配制

使用, 禁止擅自在产品中加入其他化学物品。

- A、设计要求
- B、通用说明书
- C、厂家规定
- D、个人经验

参考答案: C

119. 材料、设备应按施工总平面布置规定的地点进行(), 并符合消防及搬运的要求。堆放场地应平坦、不积水, 地基应坚实。应设置支垫, 并做好防潮' 防火措施。

- A、标准化管理
- B、定置化管理
- C、合理化管理
- D、规范化管理

参考答案: B

120. 滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比: ≥ 20 起重

滑车：机械

驱动时不应小于11, 人力驱动时不应小于。。\$;\$b) 绞磨卷筒不应小于10。

- A、 8
- B、 10
- C、 12
- D、 15

参考答案: B

121. 起重机械上应标以鲜明的色彩标志部件不包括()。

- A、 起重臂
- B、 卷筒
- C、 吊 钩
- D、 平衡重

参考答案: B

122. 蓄电池组安装，安装或搬运电池时应戴()、围裙和护目镜。

- A、 线手套
- B、 绝缘手套
- C、 焊接手套
- D、 防火手套

参考答案: B

123. 履带起重机作业时，臂架、吊具’辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其

他带电体之间不得()安全距离，且应设专人监护。

- A、大于
- B、小于
- C、等于
- D、不小于

参考答案: B

124. 泵送混凝土时，支腿应支承在水平坚实的地面，支腿底部应与路面。保持

一定的安全距离。

- A、中间
- B、边缘
- C、前端
- D、后端

参考答案: B

125. 近电作业，当作业人员或机械器具与750kV带电设备的最小距离小于()m

风险控制值时，施工项目部应编写安全施工方案，并将安全施工方案提交运维单

位备案。

- A、12.5
- B、13.5
- C、14.5

D、15.5

参考答案: C

126. 起重机械吊索与物件的夹角宜采用45度~60度, 且不得小于30度或大于(), 吊索与物件棱角之间应加垫块。

A、45度

B、60度

C、90度

D、120度

参考答案: D

127. 调直短于()m或直径大于9mm的钢筋时应低速进行。

A、2

B、3

C、4

D、5

参考答案: A

128. 采用对接时, 纵向水平杆的对接扣件应交错布置, 两根相邻纵向水平杆的接

头不宜设置在同步或同跨内, 不同步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离不

应小于()mm。

A、500

B、1000

C、1500

D、1200

参考答案：A

129. 在室外高压设备上作业时，应在作业地点的四周设围栏，其出入口要围至邻

近道路旁边，并设有“从此进出！”的安全标志牌，作业地点四周围栏上悬挂适

当数量的“止步，高压危险！”的安全标志牌，标志牌应朝向围栏（）

A、里面

B、外面

C、上面

D、下面

参考答案：A

130. 进行交叉作业时做法正确的是。。

A、作业现场设置专责监护人

B、上层物件未固定前，下层继续作业

C、上下抛掷工具、材料、边角余料

D、在吊物下方接料

参考答案：A

131. 专责监护人需长时间离开作业现场时，应由（）变更专责监护人，履行变更手续，告知全体被监护人员。

A、监理

B、作业负责人

C、安全员

D、专责监护人

参考答案: B

132. 干燥变压器使用的()及导线规格应经计算。

A、变电容量

B、电源容量

C、运输距离

D、额定电压

参考答案: B

133. 以下关于安全施工方案一般规定的描述错误的是()。

A、重要临时设施应编制专项安全施工方案

B、重要施工工序应编制专项安全施工方案

C、特殊作业应编制专项安全施工方案

D、危险性较大的分部分项工程，编制的专项安全施工方案应经专家论证、审查

参考答案: D

134. 在室内高压设备上或某一间隔内作业时，在作业地点两旁及对面的间隔上均

应设()并悬挂“止步，高压危险!”的安全标志牌。

A、旗绳

B、围栏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/157135124023006132>