常用稳压二极管参数硅稳压二极管

2010-10-10 22:10

常用稳压二极管参数 2008-10-22 11:4805Z6.2Y　硅稳压二极管 Vz=6~6.35V, Pzm=500mW,
05Z7.5Y 硅稳压二极管 Vz=7.34~7.70V, Pzm=500mW,
05Z13X 硅稳压二极管 Vz=12.4~13.1V, Pzm=500mW,
05Z15Y 硅稳压二极管 Vz=14.4~15.15V, Pzm=500mW,
05Z18Y 硅稳压二极管 Vz=17.55~18.45V, Pzm=500mW,
1N4001 硅整流二极管 50V, 1A,(Ir=5uA, Vf=1V, Ifs=50A)
1N4002 硅整流二极管 100V, 1A,
1N4003 硅整流二极管 200V, 1A,
1N4004 硅整流二极管 400V, 1A,
1N4005 硅整流二极管 600V, 1A,
1N4006 硅整流二极管 800V, 1A,
1N4007 硅整流二极管 1000V, 1A,
1N4148 二极管 75V, 4PF, Ir=25nA, Vf=1V,
1N5391 硅整流二极管 50V, 1.5A,(Ir=10uA, Vf=1.4V, Ifs=50A)
1N5392 硅整流二极管 100V, 1.5A,
1N5393 硅整流二极管 200V, 1.5A,
1N5394 硅整流二极管 300V, 1.5A,
1N5395 硅整流二极管 400V, 1.5A,
1N5396 硅整流二极管 500V, 1.5A,
1N5397 硅整流二极管 600V, 1.5A,
1N5398 硅整流二极管 800V, 1.5A,
1N5399 硅整流二极管 1000V, 1.5A,
1N5400 硅整流二极管 50V, 3A,(Ir=5uA, Vf=1V, Ifs=150A)
1N5401 硅整流二极管 100V, 3A,
1N5402 硅整流二极管 200V, 3A,
1N5403 硅整流二极管 300V, 3A,
1N5404 硅整流二极管 400V, 3A,
1N5405 硅整流二极管 500V, 3A,
1N5406 硅整流二极管 600V, 3A,
1N5407 硅整流二极管 800V, 3A,
1N5408 硅整流二极管 1000V, 3A,
1S1553 硅开关二极管 70V, 100mA, 300mW, 3.5PF, 300ma,
1S1554 硅开关二极管 55V, 100mA, 300mW, 3.5PF, 300ma,
1S1555 硅开关二极管 35V, 100mA, 300mW, 3.5PF, 300ma,
1S2076 硅开关二极管 35V, 150mA, 250mW, 8nS, 3PF, 450ma, Ir≤1uA, Vf≤0.8V,≤1.8PF,
1S2076A 硅开关二极管 70V, 150mA, 250mW, 8nS, 3PF, 450ma, 60V, Ir≤1uA, Vf≤0.8V,≤1.8PF,
1S2471 硅开关二极管 80V, Ir≤0.5uA, Vf≤1.2V,≤2PF,
1S2471B 硅开关二极管 90V, 150mA, 250mW, 3nS, 3PF, 450ma,

1S2471V 硅开关二极管 90V, 130mA, 300mW, 4nS, 2PF, 400ma,
1S2472 硅开关二极管 50V, Ir≤0.5uA, Vf≤1.2V,≤2PF,
1S2473 硅开关二极管 35V, I r≤0.5uA, Vf≤1.2V,≤3PF,
1S2473H 硅开关二极管 40V, 150mA, 300mW, 4nS, 3PF, 450ma,
2AN1二极管 5A, f=100KHz
2CK100 硅开关二极管 40V, 150mA, 300mW, 4nS, 3PF, 450ma,
2CK101 硅开关二极管 70V, 150mA, 250mW, 8nS, 3PF, 450ma,
2CK102 硅开关二极管 35V, 150mA, 250mW, 8nS, 3PF, 450ma,
2CK103 硅开关二极管 20V, 100mA, 2PF, 100ma,
2CK104 硅开关二极管 35V, 100mA, 10nS, 2PF, 225ma,
2CK105 硅开关二极管 35V, 100mA, 4nS, 2PF, 225ma,
2CK106 硅开关二极管 75V, 100mA, 4nS, 2PF, 100ma,
2CK107 硅开关二极管 90V, 130mA, 300mW, 4nS, 2PF, 400ma,
2CK108 硅开关二极管 70V, 100mA, 300mW, 3.5PF, 300ma,
2CK109 硅开关二极管 35V, 100mA, 300mW, 3.5PF, 300ma,
2CK110 硅开关二极管 90V, 150mA, 250mW, 3nS, 3PF, 450ma,
2CK111 硅开关二极管 55V, 100mA, 300mW, 3.5PF, 300ma,
2CK150 硅开关二极管 15V, Ir≤25nA, Vf≤1.2V,≤2PF,
2CK161 硅开关二极管 15V, Ir≤25nA, Vf≤1.2V,≤2PF,
2CK4148 硅开关二极管 75V, Ir≤25nA, Vf=1V, 4PF,
2CK2076 硅开关二极管 35V, Ir≤1uA, Vf≤0.8V, ≤1.8PF,
2CK2076A硅开关二极管 60V, Ir≤1uA, Vf≤0.8V, ≤1.8PF,
2CK2471 硅开关二极管 80V, Ir≤0.5uA, Vf≤1.2V,≤2PF,
2CK2472 硅开关二极管 50V, Ir≤0.5uA, Vf≤1.2V,≤2PF,
2CK2473 硅开关二极管 35V, Ir≤0.5uA, Vf≤1.2V,≤3PF,
2CN1A硅二极管 400V, 1A, f=100KHz,
2CN1B硅二极管 100V, 1A, f=100KHz,
2CN3 硅二极管 V, 1A, f=100KHz,
2CN3D硅二极管 V, 1A, f=100KHz,
2CN3E硅二极管 V, 1A, f=100KHz,
2CN3F硅二极管 V, 1A, f=100KHz,
2CN3G硅二极管 V, 1A, f=100KHz,
2CN3H硅二极管 V, 1A, f=100KHz,
2CN3I 硅二极管 V, 1A, f=100KHz,
2CN3K硅二极管 V, 1A, f=100KHz,
2CN4D硅二极管 V, 1.5A, f=100KHz,
2CN5D硅二极管 V, 1.5A, f=100KHz,
2CN6 硅二极管 V, 1A, f=100KHz,
2CP1553 硅二极管 Ir≤0.5uA, Vf≤1.4V,≤3.5PF,
2CP1554 硅二极管 Ir≤0.5uA, Vf≤1.4V,≤3.5PF,
2CP1555 硅二极管 Ir≤0.5uA, Vf≤1.4V,≤3.5PF,
2CW1硅稳压二极管 Vz=7.0~8.8V, Pzm=280mW,
2CW2硅稳压二极管 Vz=8.5~9.5V, Pzm=280mW,
2CW3硅稳压二极管 Vz=9.2~10.5V, Pzm=280mW,

2CW4硅稳压二极管 Vz=10.0~11.8V, Pzm=280mW,
2CW5硅稳压二极管 Vz=11.5~12.5V, Pzm=280mW,
2CW5硅稳压二极管 Vz=12.2~14V, Pzm=280mW,
2CW9硅稳压二极管 Vz=1.0~2.8V, Pzm=250mW,
2CW10硅稳压二极管 Vz=2.5~3.5V, Pzm=250mW,
2CW11硅稳压二极管 Vz=3.2~4.5V, Pzm=250mW,
2CW12硅稳压二极管 Vz=4.0~5.8V, Pzm=250mW,
2CW13硅稳压二极管 Vz=5.5~6.5V, Pzm=250mW,
2CW14硅稳压二极管 Vz=6.2~7.5V, Pzm=250mW,
2CW15硅稳压二极管 Vz=7.0~8.8V, Pzm=250mW,
2CW16硅稳压二极管 Vz=8.5~9.5V, Pzm=250mW,
2CW17硅稳压二极管 Vz=9.2~10.5V, Pzm=250mW,
2CW18硅稳压二极管 Vz=10.0~11.8V, Pzm=250mW,
2CW18硅稳压二极管 Vz=11.5~12.5V, Pzm=250mW,
2CW19硅稳压二极管 Vz=12.2~14V, Pzm=250mW,
2CW20硅稳压二极管 Vz=13.5~17V, Pzm=250mW,
2CW20A硅稳压二极管 Vz=16~19V, Pzm=250mW,
2CW20A硅稳压二极管 Vz=18~21V, Pzm=250mW,
2CW20B硅稳压二极管 Vz=20~24V, Pzm=250mW,
2CW21硅稳压二极管 Vz=3.2~4.5V, Pzm=1000mW,
2CW21A硅稳压二极管 Vz=4.0~5.8V, Pzm=1000mW,
2CW21B硅稳压二极管 Vz=5.5~6.5V, Pzm=1000mW,
2CW21C硅稳压二极管 Vz=6.2~7.5V, Pzm=1000mW,
2CW21D硅稳压二极管 Vz=7.0~8.8V, Pzm=1000mW,
2CW21E硅稳压二极管 Vz=8.5~9.5V, Pzm=1000mW,
2CW21F硅稳压二极管 Vz=9.2~10.5V, Pzm=1000mW,
2CW21G硅稳压二极管 Vz=10.0~11.8V, Pzm=1000mW,
2CW21H硅稳压二极管 Vz=11.5~12.5V, Pzm=1000mW,
2CW21H硅稳压二极管 Vz=12.2~14V, Pzm=1000mW,
2CW21I硅稳压二极管 Vz=13.5~17V, Pzm=1000mW,
2CW21J硅稳压二极管 Vz=16~19V, Pzm=1000mW,
2CW21K硅稳压二极管 Vz=18~21V, Pzm=1000mW,
2CW21K硅稳压二极管 Vz=20~24V, Pzm=1000mW,
2CW21L硅稳压二极管 Vz=23~26V, Pzm=1000mW,
2CW21L硅稳压二极管 Vz=25~28V, Pzm=1000mW,
2CW21M硅稳压二极管 Vz=27~30V, Pzm=1000mW,
2CW21M硅稳压二极管 Vz=29~33V, Pzm=1000mW,
2CW21N硅稳压二极管 Vz=32~36V, Pzm=1000mW,
2CW21N硅稳压二极管 Vz=35~40V, Pzm=1000mW,
2CW21P硅稳压二极管 Vz=1.0~2.8V, Pzm=1000mW,
2CW21S硅稳压二极管 Vz=2.5~3.5V, Pzm=1000mW,
2CW22硅稳压二极管 Vz=3.2~4.5V, Pzm=3000mW,
2CW22A硅稳压二极管 Vz=4.0~5.8V, Pzm=3000mW,
2CW22B硅稳压二极管 Vz=5.5~6.5V, Pzm=3000mW,

2CW22C硅稳压二极管 Vz=6.2~7.5V, Pzm=3000mW,
2CW22D硅稳压二极管 Vz=7.0~8.8V, Pzm=3000mW,
2CW22E硅稳压二极管 Vz=8.5~9.5V, Pzm=3000mW,
2CW22F硅稳压二极管 Vz=9.2~10.5V, Pzm=3000mW,
2CW22G硅稳压二极管 Vz=10.0~11.8V, Pzm=3000mW,
2CW22H硅稳压二极管 Vz=11.5~12.5V, Pzm=3000mW,
2CW22H硅稳压二极管 Vz=12.2~14V, Pzm=3000mW,
2CW22I硅稳压二极管 Vz=13.5~17V, Pzm=3000mW,
2CW22J硅稳压二极管 Vz=16~19V, Pzm=3000mW,
2CW22K硅稳压二极管 Vz=18~21V, Pzm=3000mW,
2CW22K硅稳压二极管 Vz=20~24V, Pzm=3000mW,
2CW22L硅稳压二极管 Vz=23~26V, Pzm=3000mW,
2CW22L硅稳压二极管 Vz=25~28V, Pzm=3000mW,
2CW22M硅稳压二极管 Vz=27~30V, Pzm=3000mW,
2CW22M硅稳压二极管 Vz=29~33V, Pzm=3000mW,
2CW22N硅稳压二极管 Vz=32~36V, Pzm=3000mW,
2CW22N硅稳压二极管 Vz=35~40V, Pzm=3000mW,
2CW50硅稳压二极管 Vz=1.0~2.8V, Pzm=250mW,
2CW51硅稳压二极管 Vz=2.5~3.5V, Pzm=250mW,
2CW52硅稳压二极管 Vz=3.2~4.5V, Pzm=250mW,
2CW53硅稳压二极管 Vz=4.0~5.8V, Pzm=250mW,
2CW54硅稳压二极管 Vz=5.5~6.5V, Pzm=250mW,
2CW55硅稳压二极管 Vz=6.2~7.5V, Pzm=250mW,
2CW56硅稳压二极管 Vz=7.0~8.8V, Pzm=250mW,
2CW57硅稳压二极管 Vz=8.5~9.5V, Pzm=250mW,
2CW58硅稳压二极管 Vz=9.2~10.5V, Pzm=250mW,
2CW59硅稳压二极管 Vz=10.0~11.8V, Pzm=250mW,
2CW60硅稳压二极管 Vz=11.5~12.5V, Pzm=250mW,
2CW61硅稳压二极管 Vz=12.2~14V, Pzm=250mW,
2CW62硅稳压二极管 Vz=13.5~17V, Pzm=250mW,
2CW63硅稳压二极管 Vz=16~19V, Pzm=250mW,
2CW64硅稳压二极管 Vz=18~21V, Pzm=250mW,
2CW65硅稳压二极管 Vz=20~24V, Pzm=250mW,
2CW66硅稳压二极管 Vz=23~26V, Pzm=250mW,
2CW67硅稳压二极管 Vz=25~28V, Pzm=250mW,
2CW68硅稳压二极管 Vz=27~30V, Pzm=250mW,
2CW69硅稳压二极管 Vz=29~33V, Pzm=250mW,
2CW70硅稳压二极管 Vz=32~36V, Pzm=250mW,
2CW71硅稳压二极管 Vz=35~40V, Pzm=250mW,
2CW72硅稳压二极管 Vz=7.0~8.8V, Pzm=250mW,
2CW73硅稳压二极管 Vz=8.5~9.5V, Pzm=250mW,
2CW74硅稳压二极管 Vz=9.2~10.5V, Pzm=250mW,
2CW75硅稳压二极管 Vz=10.0~11.8V, Pzm=250mW,
2CW76硅稳压二极管 Vz=11.5~12.5V, Pzm=250mW,

2CW77硅稳压二极管 Vz=12.2~14V, Pzm=250mW,
2CW78硅稳压二极管 Vz=13.5~17V, Pzm=250mW,
2CW100硅稳压二极管 Vz=1.0~2.8V, Pzm=1000mW,
2CW101硅稳压二极管 Vz=2.5~3.5V, Pzm=1000mW,
2CW102硅稳压二极管 Vz=3.2~4.5V, Pzm=1000mW,
2CW103硅稳压二极管 Vz=4.0~5.8V, Pzm=1000mW,
2CW104硅稳压二极管 Vz=5.5~6.5V, Pzm=1000mW,
2CW105硅稳压二极管 Vz=6.2~7.5V, Pzm=1000mW,
2CW106硅稳压二极管 Vz=7.0~8.8V, Pzm=1000mW,
2CW107硅稳压二极管 Vz=8.5~9.5V, Pzm=1000mW,
2CW108硅稳压二极管 Vz=9.2~10.5V, Pzm=1000mW,
2CW109硅稳压二极管 Vz=10.0~11.8V, Pzm=1000mW,
2CW110硅稳压二极管 Vz=11.5~12.5V, Pzm=1000mW,
2CW111硅稳压二极管 Vz=12.2~14V, Pzm=1000mW,
2CW112硅稳压二极管 Vz=13.5~17V, Pzm=1000mW,
2CW113硅稳压二极管 Vz=16~19V, Pzm=1000mW,
2CW114硅稳压二极管 Vz=18~21V, Pzm=1000mW,
2CW115硅稳压二极管 Vz=20~24V, Pzm=1000mW,
2CW116硅稳压二极管 Vz=23~26V, Pzm=1000mW,
2CW117硅稳压二极管 Vz=25~28V, Pzm=1000mW,
2CW118硅稳压二极管 Vz=27~30V, Pzm=1000mW,
2CW119硅稳压二极管 Vz=29~33V, Pzm=1000mW,
2CW120硅稳压二极管 Vz=32~36V, Pzm=1000mW,
2CW121硅稳压二极管 Vz=35~40V, Pzm=1000mW,
2CW130硅稳压二极管 Vz=3.2~4.5V, Pzm=3000mW,
2CW131硅稳压二极管 Vz=4.0~5.8V, Pzm=3000mW,
2CW132硅稳压二极管 Vz=5.5~6.5V, Pzm=3000mW,
2CW133硅稳压二极管 Vz=6.2~7.5V, Pzm=3000mW,
2CW134硅稳压二极管 Vz=7.0~8.8V, Pzm=3000mW,
2CW135硅稳压二极管 Vz=8.5~9.5V, Pzm=3000mW,
2CW136硅稳压二极管 Vz=9.2~10.5V, Pzm=3000mW,
2CW137硅稳压二极管 Vz=10.0~11.8V, Pzm=3000mW,
2CW138硅稳压二极管 Vz=11.5~12.5V, Pzm=3000mW,
2CW139硅稳压二极管 Vz=12.2~14V, Pzm=3000mW,
2CW140硅稳压二极管 Vz=13.5~17V, Pzm=3000mW,
2CW141硅稳压二极管 Vz=16~19V, Pzm=3000mW,
2CW142硅稳压二极管 Vz=18~21V, Pzm=3000mW,
2CW143硅稳压二极管 Vz=20~24V, Pzm=3000mW
2CW147硅稳压二极管 Vz=29~33V, Pzm=3000mW,
2CW148硅稳压二极管 Vz=32~36V, Pzm=3000mW,
2CW149硅稳压二极管 Vz=35~40V, Pzm=3000mW,
2CW200硅稳压二极管 Vz=1.88~2.12V, Pzm=400mW,
2CW201硅稳压二极管 Vz=2.5~2.9V, Pzm=400mW,
2CW202硅稳压二极管 Vz=5.3~6.0V, Pzm=400mW,

2CW203硅稳压二极管 Vz=5.8~6.6V, Pzm=400mW,
2CW204硅稳压二极管 Vz=7.0~7.9V, Pzm=400mW,
2CW205硅稳压二极管 Vz=9.4~10.6V, Pzm=400mW,
2CW206硅稳压二极管 Vz=10.4~11.6V, Pzm=400mW,
2CW207硅稳压二极管 Vz=12.4~14.1V, Pzm=400mW,
2CW208硅稳压二极管 Vz=34~38V, Pzm=400mW,
2CW209硅稳压二极管 Vz=6~6.35V, Pzm=500mW,
2CW210硅稳压二极管 Vz=7.34~7.70V, Pzm=500mW,
2CW211硅稳压二极管 Vz=12.4~13.1V, Pzm=500mW,
2CW212硅稳压二极管 Vz=14.4~15.15V, Pzm=500mW,
2CW213硅稳压二极管 Vz=17.55~18.45V, Pzm=500mW,
2CW214硅稳压二极管 Vz=9.5~10.3V, Pzm=500mW,
2CW215硅稳压二极管 Vz=10.2~11.1V, Pzm=500mW,
2CW216硅稳压二极管 Vz=10.9~11.9V, Pzm=500mW,
2CW217硅稳压二极管 Vz=5.2~5.7V, Pzm=500mW,
2CW218硅稳压二极管 Vz=6.7~7.3V, Pzm=500mW,
2CW219硅稳压二极管 Vz=12.4~14.1V, Pzm=400mW,
2CW220硅稳压二极管 Vz=5.8~6.1V, Pzm=500mW,
2CW221硅稳压二极管 Vz=4.8~5.4V, Pzm=400mW,
2CW222硅稳压二极管 Vz=6.4~7.2V, Pzm=400m

1N系列稳压二极管参数

型号	稳定电压	型号	稳定电压	型号	稳定电压
1N5236	7.5	1N5738	12	1N6002	12
1N5237	8.2	1N5739	13	1N6003	13
1N5238	8.7	1N5740	15	1N6004	15
1N5239	9.1	1N5741	16	1N6005	16
1N5240	10	1N5742	18	1N6006	18
1N5241	11	1N5743	20	1N6007	20
1N5242	12	1N5744	22	1N6008	22
1N5243	13	1N5745	24	1N6009	24
1N5244	14	1N5746	27	1N6010	27
1N5245	15	1N5747	30	1N6011	30
1N5246	16	1N5748	33	1N6012	33
1N5247	17	1N5749	36	1N6013	36
1N5248	18	1N5750	39	1N6014	39
1N5249	19	1N5985	2.4	1N6015	43
1N5250	20	1N5986	2.7	1N6016	47
1N5251	22	1N5987	3	1N6017	51
1N5252	24	1N5988	3.3	1N6018	56
1N5253	25	1N5989	3.6	1N6019	62
1N5254	27	1N5990	3.9	1N6020	68

1N5255 28 1N5991 4.3 1N6021 75
1N5256 30 1N5992 4.7 1N6022 82
1N5257 33 1N5993 5.1 1N6023 91
1N5730 5.6 1N5994 5.6 1N6024 100
1N5731 6.2 1N5995 6.2 1N6025 110
1N5732 6.8 1N5996 6.8 1N6026 120
1N5733 7.5 1N5997 7.5 1N6027 130
1N5734 8.2 1N5998 8.2 1N6028 150
1N5735 9.1 1N5999 9.1 1N6029 160
1N5736 10 1N6000 10 1N6030 180
1N5737 11 1N6001 11 1N6031 200

最小値 最大値
303B 3～5p(25V) 18p(3V) >6 1000MHz

2AC1 2p(25V) 27p(3V) >7 50MHz

2CC1 3.6p(25V) 20p(3V) 4 ～6 50MHz

2CB14 3p(25V) 18 ～30p(3V) 5 ～7 50MHz

2CC-32 2.5p(25V) 25p(3V) 4.5 >800MHz

ISV-101 12p(10V) 32p(2.5V) 2.4 100MHz

AM-109 30p(9V) 460p(1V) 15 AM

BB-112 17p(6V) 12p(3V) 1.8 AM

ISV-149 30p(8V) 540p(1V) 18 AM

S-153 2.3p(9V) 16p(2V) 7 >600MHz

MV-209 11p(9V) 33p(1.5V) 3 UHF

KV-1236 30p(8V) 540p(1V) 20 AM

KV-1310 43p(8V) 93p(2V) 2.3 >100MHz

IS149 30p(8V) 540p(1V) 18 AM

S208 2.7p(9V) 17p(4V) >4.5 >900MHz

MV2105 6p(9V) 22p(4V) 2.5 UHF

DB300 6.8p(25V) 18p(3V) 1.8 50MHz

BB112 10p(25V) 180p(3V) >16 AM

名 称 封装极性 功 能 耐 压 电 流 功 率 频 率 配对管
D633 28 NPN 音频功放开关 100V 7A 40W 达林顿
9013 21 NPN 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9012
9014 21 NPN 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 150HMZ 9015
9015 21 PNP 低噪放大 50V 0.1A 0.4W 1 50MHZ 9014
9018 21 NPN 高频放大 30V 0.05A 0.4W 1000MHZ
8050 21 NPN 高频放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8550
8550 21 PNP 高频放大 40V 1.5A 1W 100MHZ 8050
2N2222 21 NPN 通用 60V 0.8A 0.5W 25 ／200NS
2N2369 4A NPN开关 40V 0.5A 0.3W 800MHZ
2N2907 4A NPN通用 60V 0.6A 0.4W 26 ／70NS
2N3055 12 NPN 功率放大 100V 15A 115W MJ2955
2N3440 6 NPN 视放 开关 450V 1A 1W 15MHZ 2N6609
2N3773 12 NPN 音频功放开关 160V 16A 50W
2N3904 21E NPN 通用 60V 0.2A
2N2906 21C PNP 通用 40V 0.2A
2N2222A 21铁 NPN 高频放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ
2N6718 21 铁 NPN 音频功放开关 100V 2A 2W
2N5401 21 PNP 视频放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5551
2N5551 21 NPN 视频放大 160V 0.6A 0.625W 100MHZ 2N5401
2N5685 12 NPN 音频功放开关 60V 50A 300W
2N6277 12 NPN 功放 开关 180V 50A 250W
9012 21 PNP 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9013
2N6678 12 NPN 音频功放开关 650V 15A 175W 15MHZ
9012 贴片 PNP 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9013
3DA87A 6 NPN视频放大 100V 0.1A 1W
3DG6B 6 NPN通用 20V 0.02A 0.1W 1 50MHZ
3DG6C 6 NPN通用 25V 0.02A 0.1W 2 50MHZ
3DG6D 6 NPN通用 30V 0.02A 0.1W 1 50MHZ
MPSA42 21E NPN电话视频放大 300V 0.5A 0.625W MPSA92
MPSA92 21E PNP电话视频放大 300V 0.5A 0.625W MPSA42
MPS2222A 21 NPN高频放大 75V 0.6A 0.625W 300MHZ
9013 贴片 NPN 低频放大 50V 0.5A 0.625W 9012
3DK2B 7 NPN开关 30V 0.03A 0.2W
3DD15D 12 NPN电源开关 300V 5A 50W
3DD102C 12 NPN电源开关 300V 5A 50W
3522V 5V稳压管
A634 28E PNP 音频功放开关 40V 2A 10W

A708 6 PNP 音频开关 80V 0.7A 0.8W
A715C 29 PNP 音频功放开关 35V 2.5A 10W 160MHZ
A733 21 PNP 通用 50V 0.1A 1 80MHZ
A741 4 PNP 开关 20V 0.1A 70 ／120NS
A781 39B PNP 开关 20V 0.2A 80 ／160NS
A928 ECB PNP通用 20V 1A 0.25W
A933 21 PNP 通用 50V 0.1A 140MHZ
A940 28 PNP 音频功放开关 150V 1.5A 25W 4MHZ C2073
A966 21 PNP 音频激励输出 30V 1.5A 0.9W 100MHZ C2236
A950 21 PNP 通用 30V 0.8A 0.6W
A968 28 PNP 音频功放开关 160V 1.5A 25W 100MHZ C2238
A1009 BCE PNP功放开关 350V 2A 15W
A1220P 29 PNP 音频功放开关 120V 1.5A 20W 1 50MHZ
A1013 21 PNP 视频放大 160V 1A 0.9W C2383
A1015 21 PNP 通用 60V 0.1A 0.4W 8MHZ C1815
2N6050 12 PNP 音频功放开关 60V 12A 150W
2N6051 12 PNP 音频功放开关 80V 12A 150W
A1175 PNP 通用 60V 0.10A 0.25W 1 80MHZ
A1213 贴片 PNP 超高频 50V 0.15A 80MHZ
A719 ECB PNP通用 30V 0.50A 0.625W 200MHZ
B12 G—PNP 音频 30V 0.05A 0.05W
B1114 ECB PNP通用 贴片 20V 2A 1 80MHZ
B205 锗管 PNP 音频功放开关 80V 20A 80W
B1215 BCE PNP功放开关贴片 120V 3A 20W 1 30MHZ
C294 6 NPN 栾生对管 25V 0.05A 200MHZ
C1044 6 NPN 视放 45V 0.3A 2.2GHZ
C1216 6 NPN 高速开关 40V 0.2A T,20 n S
C1344 ECB NPN通用低噪 30V 0.10 2 30MHZ
C1733 6 NPN 栾生对管 30V 0.05A 2GHZ
C1317 21ECB NPN通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ
C546 21ECB NPN高放 30V 0.03A 0.15W 600MHZ
C680 11 NPN 音频功放开关 200V 2A 30W 20MHZ
C665 12 NPN 音频功放开关 125V 5A 50W 15MHZ
C4581 BCE NPN电源开关 600V 10A 65W 20MHZ?
C4584 BCE NPN电源开关 1200V 6A 65W 20MHZ
C4897 BCE NPN行管 1500V 20A 150W
C4928 BCE NPN行管 1500V 15A 150W
C5411 BCE NPN彩显行管 17” 1500V 14A 60W
HQ1F3P贴片 NPN 功放开关 20V 2A 2W
TIP132 28 NPN 音频功放开关 100V 8A 70W TIP137
A1020 21 PNP 音频 开关 50V 2A 0.9W
A1123 21 PNP 低噪放大 150V 0.05A 0.75W
A1162 21D PNP 通用 贴片 50V 0.15A 0.15W
A1216 BCE PNP功放开关 180V 17A 200W 20MHZ C2922

140V 10A 100W 30MHZ C3182
A1295 BCE PNP功放开关 230V 17A 200W 30MHZ C3264
A1301 BCE PNP功放开关 160V 12A 120W 30MHZ C3280
C3280 BCE NPN功放开关 160V 12A 120W 30MHZ A1301
A1302 BCE PNP功放开关 200V 15A 120W 30MHZ C3281
C3281 BCE NPN功放开关 200V 15A 120W 30MHZ A1302
A1358 BCE PNP 120V 1A 10W 1 20MHZ
A1444 BCE PNP高速电源开关 100V 15A 30W 80MHZ
A1494 BCE PNP功放开关 200V 17A 200W 20MHZ C3858
A1516 BCE PNP功放开关 180V 12A 130W 25MHZ
A1668 BCE PNP电源开关 200V 2A 25W 20MHZ
A1785 BCE PNP驱动 120V 1A 1W 140MHZ
A1941 BCE PNP音频功放形状 140V 10A 100W C5198
C5198 BCE NPN音频功放形状 140V 10A 100W A1941
A1943 BCE PNP功放开关 230V 15AA 150W C5200
C5200 BCE NPN功放开关 230V 15A 150W A1943
A1988 BCE PNP功放开关
B449 锗管 12 PNP 功放开关 50V 3.5A 22.5W
B647 21 PNP 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ D667
D667 21 NPN 通用 120V 1A 0.9W 140MHZ B649
B1375 BCE PNP音频 功放 60V 3A 2W 9MHZ
D40C BCE NPN
对讲机用
40V 0.5A 40W 75MH
B688 BCE PNP音频功放开关 120V 8A 80W D718
B734 39B PNP 通用 60V 1A 1W D774
B649 29 PNP 视放 180V 1.5A 20W D669
D669 29 NPN 视频放大 180V 1.5A 20W 140MHZ B649
B669 28 PNP 达林顿功放 70V 4A 40W
B675 28 PNP 达林顿功放 60V 7A 40W
B673 28 PNP 达林顿功放 100V 7A 40W
B631K 29 PNP 音频功放开关 120V 1A 8W 1 30MHZ D600K
D600K 29 NPN音频功放开关 120V 1A 8W 1 30MHZ B631K
C3783 BCE NPN高压高速开关 900V 5A 100W
B1400 28B PNP 达林顿功放 120V 6A 25W D1590
B744 29 PNP 音频功放开关 70V 3A 10W
B1020 28 PNP 功放开关 100V 7A 40W
B1240 39B PNP 功放 开关 40V 2A 1W 100MHZ
B1185 28B PNP 功放 开关 60V 3A 25W 70MHZ D1762
B1079 30 PNP 达林顿功放 100V 20A 100W D1559
B772 29 PNP 音频功放开关 40V 3A 10W D882
B774 21 PNP 通用 30V 0.1A 0.25W
B817 30 PNP 音频功放形状 160V 12A 100W D1047
B834 28 PNP 功放开关 60V 3A 30W

100V 2A 10W
B1317 BCE PNP音频功放 180V 15A 150W D1975
B1494 BCE PNP达林顿功放 120V 20A 120W D2256
B1429 BCE PNP功放开关 180V 15A 150W
C380 21 NPN 高频放大 35V 0.03A 2 50MHZ
C458 21 NPN 通用 30V 0.1A 2 30MHZ
C536 21 NPN 通用 40V 0.1A 1 80MHZ
2N6609 12 PNP 音频功放开关 160V 15A 150W ＞2MHZ 2N3773
C3795 BCE NPN高压高速开关 900V 5A 40W
C2458 21ECB NPN通用低噪　50V 0.15A 0.2W
C3030 BCE NPN开关管 900V 7A 80W. 达林顿
C3807 BCE NPN低噪放大 30V 2A 1.2W 260MHZ
C3858 BCE NPN功放开关 200V 17A 200W 20MHZ A1494
D985 29 NPN 达林顿功放 150V ±1.5A 10W
C2036 29 NPN 高放低噪 80V 1A 1 －4W
C2068 28E NPN 视频放大 300V 0.05A 1.5W 80MHZ
C2073 28 NPN 功率放大 150V 1.5A 25W 4MHZ A940
C3039 28 NPN 电源开关 500V 7A 50W
C3058 12 NPN 开关管 600V 30A 200W
C3148 28 NPN 电源开关 900V 3A 40W
C3150 28 NPN 电源开关 900V 3A 50W
C3153 30 NPN 电源开关 900V 6A 100W
C3182 30 NPN 功放开关 140V 10A 100W A1265
C3198 21 NPN 高频放大 60V 0.15A 0.4W 1 30MHZ
3DK4B 7 NPN开关 40V 0.8A 0.8W
3DK7C 7 NPN开关 25V 0.05A 0.3W
3D15D 12 NPN电源开关 300V 5A 50W
C2078 28 NPN 音频功放开关 80V 3A 10W 1 50MHZ
C2120 21 NPN 通用 30V 0.8A 0.6W
C2228 21 NPN 视频放大 160V 0.05A 0.75W
C2230 21 NPN 视频放大 200V 0.1A 0.8W
C2233 28 NPN 音频功放开关 200V 4A 40W
C2236 21 NPN 通用 30V 1.5A 0.9W A966
C1733 小铁 NPN 孪生对管 30V 2GHZ
C1317 21EBC NPN通用 30V 0.5A 0.625W 200MHZ
C2238 28 NPN 音频功放开关 160V 1.5A 25W 100MHZ A968
C752 21 NPN 通用 30V 0.1A 300MHZ
C815 21 NPN 通用 60V 0.2A 0.25W
C828 21 NPN 通用 45V 0.05A 0.25W
C900 21 NPN 低噪放大 30V 0.03A 100MHZ
C945 21 NPN 通用 50V 0.1A 0.5W 2 50MHZ
C1008 21 NPN 通用 80V 0.7A 0.8W 50MHZ
C1162 21 NPN 音频功放 35V 1.5A 10W
C1213 39B NPN 监视器专用 30V 0.5A 0.4W

60V 0.1A 100MHZ
C1494 40A NPN 发射 36V 6A PQ=40W 175MHZ
C1507 28 NPN 视放 300V 0.2A 15W
C1674 21 NPN HF/ZF 30V 0.02A 600MHZ
C1815 21 NPN 通用 60V 0.15A 0.4W 8MHZ A1015
C1855 21F NPN HF/ZF 20V 0.02A 5 50MHZ
C1875 12 NPN 彩行 1500V 3.5A 50W
C1906 21 NPN 高频放大 30V 0.05A 1000MHZ
C1942 12 NPN 彩行 1500V 3A 50W
C1959 21 NPN 通用 30V 0.4A 0.5W 300MHZ
C1970 28 NPN 手机发射 40V 0.6A PQ=1.3W 175MHZ
C1971 28A NPN 手机发射 35V 2A PQ-7.0W 175MHZ
C1972 28A NPN 手机发射 35V 3.5A PQ=15W 175MHZ
C2320 21 NPN 通用 50V 0.2A 0.3W 200MHZ
C2012 21 NPN 高放 30V 0.03A 200MHZ
C2027 12 NPN 行管 1500V 5A 50W
D814 BCE NPN低噪放大贴片 150V 0.05A 1 50MHZ
C5142 BCE NPN彩行 1500V 20A 200W
D998 BCE NPN音频功放开关 120V 10A 80W 全系列三极管应用参数

常用的三极管的型号

晶体管型号 反压 Vbe0 电流 Icm 功率 Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
BD681 100V 4A 40W * * NPN
BD244 45V 6A 65W * * PNP
BD243 45V 6A 65W * * NPN
晶体管型号 反压 Vbe0 电流 Icm 功率 Pcm 放大系数 特征频率 管子类型
2SB1316 100V 2A 10W 15000 * PNP(达林顿）
2SB1243 40V 3A 1W * 70MHZ PNP
2SB1240 40V 2A 1W * 100MHZ PNP
2SB1238 80V 0.7A 1W * 100MHZ PNP
2SB1185 60V 3A 25W * 75MHZ PNP
2SB1079 100V 20A 100W 5000 * PNP(达林顿）
2SB1020 100V 7A 40W 6000 * PNP(达林顿）
2SB834 60V 3A 30W * * PNP
2SB817 160V 12A 100W * * PNP
2SB772 40V 3A 10W * * PNP
2SB744 70V 3A 10W * * PNP
2SB734 60V 1A 1W * * PNP
2SB688 120V 8A 80W * * PNP
2SB675 60V 7A 40W * * PNP(达林顿）
2SB669 70V 4A 40W * * PNP(达林顿）

反压 Vbe0 电流 Icm 功率 Pcm 放大系数 特征频率 管子类型

2SB649 180V 1.5A 1W * * PNP

2SB647 120V 1A 0.9W * 140MHZ PNP

2SB449 50V 3.5A 22W * * PNP

2SA1943 230V 15A 150W * * PNP

2SA1785 400V 1A 1W * 140MHZ PNP

2SA1668 200V 2A 25W * 20MHZ PNP

2SA1516 180V 12A 130W * 25MHZ PNP

2SA1494 200V 17A 200W * 20MHZ PNP

2SA1444 100V 1.5A 2W * 80MHZ PNP

2SA1358 120V 1A 10W * 120MHZ PNP

2SA1302 200V 15A 150W * * PNP

2SA1301 200V 10A 100W * * PNP

2SA1295 230V 17A 200W * * PNP

2SA1265 140V 10A 30W * * PNP

2SA1216 180V 17A 200W * * PNP

BD238 100V 2A 25W * * PNP

BD237 100V 2A 25W * * NPN

BD138 60V 1.5A 12.5W * * PNP

BD137 60V 1.5A 12.5W * * NPN

BD136 45V 1.5A 12.5W * * PNP

BD135 45V 1.5A 12.5W * * NPN

BC547 50V 0.2A 0.5W * 300MHZ NPN

BC546 80V 0.2A 0.5W * * NPN

BC338 50V 0.8A 0.6W * * NPN

BC337 50V 0.8A 0.6W * * NPN

BC327 50V 0.8 0.6W * * PNP

BC307 50V 0.2AA 0.3W * * PNP

高频放大 75V0.6A0.625W300MHZ

9011 NPN EBC 高频放大 50V30mA0.4W150MHz

9012 PNP 贴片低频放大 50V0.5A0.625W

9013 NPN EBC 低频放大 50V0.5A0.625W

9013 NPN 贴片低频放大 50V0.5A0.625W

9014 NPN EBC 低噪放大 50V0.1A0.4W150MHZ

9015 PNP EBC 低噪放大 50V0.1A0.4W150MHZ

9018 NPN EBC 高频放大 30V50MA0.4W1GHZ

8050 NPN EBC 高频放大 40V1.5A1W100MHZ

40V1.5A1W100MHZ

2N2222 NPN 4A 高频放大

2N2222A NPN 小铁高频放大 75V0.6A0.625W300MHZ

2N2369 NPN 4A 开关 40V0.5A0.3W800MHZ

2N2907 NPN 4A 通用 60V0.6A0.4W26/70NSβ=200

2N3055 NPN 12 功率放大 100V15A115W

2N3440 NPN 6 视放开关 450V1A1W15MHZ

2N3773 NPN 12 音频功放开关 160V16A150W COP 2N6609

2N3904 NPN 21E 通用 60V0.2Aβ=100−400

2N3906 PNP 21E 通用 40V0.2Aβ=100−400

2N5401 PNP 21E 视频放大 160V0.6A0.625W100MHZ

2N5551 NPN 21E 视频放大 160V0.6A0.625W100MHZ

2N5685 NPN 12 音频功放开关 60V50A300W

2N6277 NPN 12 功放开关 180V50A250W

2N6609 PNP 12 音频功放开关 160V15A150W COP 2N3773

2N6678 NPN 12 音频功放开关 650V15A175W15MHZ

2N6718 NPN 小铁音频功放开关 100V2A2W50MHZ

3DA87A NPN 6 视频放大 100V0.1A1W

3DG6A NPN 6 通用 15V20mA0.1W100MHz

3DG6B NPN 6 通用 20V20mA0.1W150MHz

3DG6C NPN 6 通用 20V20mA0.1W250MHz

3DG6D NPN 6 通用 30V20mA0.1W150MHz

3DG12C NPN 7 通用 45V0.3A0.7W200MHz

3DK2B NPN 7 开关 30V30mA0.2W

3DK4B NPN 7 开关 40V0.8A0.7W

3DK7C NPN 7 开关 25V50mA0.3W

3DD15D NPN 12 电源开关 300V5A50W

3DD102C NPN 12 电源开关 300V5A50W

3522V 5.2V 稳压管录像机用

A634 PNP 28E 音频功放开关 40V2A10W

A708 PNP 6 NF/S 80V0.7A0.8W

A715C PNP 29 音频功放开关 35V2.5A10W160MHZ

A733 PNP 21 通用 50V0.1A180MHZ

A741 PNP 4

A781 PNP 39B 开关 20V0.2A A928 PNP ECB 通用 20V1A0.25W

A933 PNP 21 Uni 50V0.1A140MHz

A940 PNP 28 音频功放开关 150V1.5A25W4MHZ /C2073

A950 PNP 21 通用 30V0.8A0.6W

A966 PNP 21 音频激励输出 30V1.5A0.9W COP:C2236

A968 PNP 28 音频功放开关 160V1.5A25W100MHZ /C2238 |350V2A15W

A1012 PNP 28 音频功率放 60V5A2

A1013 PNP 21 视频放大 160V1A0.9W

A1015 PNP 21 通用 60V0.15A0.4W8MHZ

A1020 PNP 21 音频开关 50V2A0.9W

150V0.05A0.75W
A1162 PNP 21d 通用贴片 50V0.15A0.15W
A1216 PNP BCE 功放开关 180V17A200W20MHZ /2922
A1220 PNP 29 音频功放开关 120V1.5A20W150MHZ/C2690
A1265 PNP BCE 功放开关 140V10A100W30MHZ /C3182
A1295 PNP BCE 功放开关 230V17A200W30MHZ /C3264
A1301 PNP BCE 功放开关 160V10A100W30MHZ /C3280
A1302 PNP BCE 功放开关 200V15A150W30MHZ /C3281 A1358 ? PNP 高频 120V1A10W120MHZ
A1444 PNP BCE 高速电源开关 100V15A30W80MHZ
A1494 PNP BCE 功放开关 200V17A200W20MHZ /C3858
A1516 PNP BCE 功放开关 180V12A130W25MHZ
A1668 PNP 28B 电源开关 200V2A25W20MHZ
A1785 PNP BCE 驱动 400V1A1W/120V1A0.9W140MH 0Uz
A1941 PNP BCE 功放开关 140V10A100WCOP:5198
A1943 PNP BCE 功放开关 230V15A150W /C5200
A1988 PNP 30 功放开关
B449 PNP 12 功放开关 50V3.5A22.5W 锗管 B631K PNP 29 音频功放开关 120V1A8W130MHZ /D600K
B647 PNP 21 通用 120V1A0.9W140MHZ /D667
B649 PNP 29 视放 180V1.5A1W /D669
B669 PNP 28 达林顿功放 70V4A40W
B673 PNP 28 达林顿功放 100V7A40W
B675 PNP 28 达林顿功放 60V7A40W
B688 PNP BCE 音频功放开关 120V8A80W /D718
B734 PNP 39B 通用 60V1A1W /D774
B744 PNP 21 通用 30V0.1A0.25W
B772 PNP 29 音频功放开关 40V3A10W
B774 PNP 21 通用 30V0.1A0.25W
B817 PNP 30 功放开关 160V12A100W /D1047
B834 PNP 28 功放开关 60V3A30W
B937A PNP 功放开关 60V2A35
B1020 PNP 28 功放开关达林顿
B1079 PNP 30 达林顿功放 100V20A100Wβ=5000/D1559
B1185 PNP 28B 功放开关 60V3A25W 70MHZ /D1762 |B1238 PNP ECB 功放开关 80V0.7A1W 100MHZ
B1240 PNP 39B 功放开关 40V2A1W100HZ
B1243 PNP 39B 功放开关 40V3A1W70HZ
B1316 PNP 54B 驱动功放达林顿 100V2A10Wβ=15000 |B1317 PNP BCE 音频功放 180V15A150W COP1975
B1335 PNP 28 音频功放低噪 80V4A30W 12MHZ
B1375 PNP BCE 音频功放 60V3A2W9MHZ
B1400 PNP 28B 达林顿功放 120V6A25W β=1000−20000
B1429 PNP BCE 功放开关 180V15A150W

B1494 PNP BCE 达林顿功放 120V25A120Wβ=2000-20000
C106 NPN EBC 音频功放开关 60V1.5A15W
C380 NPN 21 高频放大 35V0.03A250MHZ
C458 NPN 21 通用 30V0.1A230MHz
C536 NPN 21 通用 40V0.1A180MHZ
C752 NPN 21 通用 30V0.1A300MHz
C815 NPN 21 通用 60V0.2A0.25W
C828 NPN 21 通用 45V0.05A0.25W
C900 NPN 21 低噪放大 30V0.03A100MHZ
C943 NPN 4A 通用 60V0.2A200MHZ
C945 NPN 21 通用 50V0.1A0.5W250MHZ
C1008 NPN 6 通用 80V0.7A0.8W50MHZ
C1162 NPN 29 音频功放开关 35V1.5A10W
C1213 NPN 39B 监视器专用 35V0.5A0.4W
C1222 NPN 21 低噪放大 60V0.1A100MHZ
C1494 ? NPN 40A 发射 36V6A PQ=40W/175MHZ
C1507 NPN 28 视放 300V0.2A15W
C1674 NPN 21 HF/ZF 30V0.02A600MHz
C1815 NPN 21 通用 60V0.15A0.4W8MHZ
C1855 NPN 21f HF/ZF 20V0.02A550MHz
C1875 NPN 12 彩行 1500V3.5A50W
C1906 NPN 21 高频放大 30V0.05A1000MHZ
C1942 NPN 12 彩行 1500V3A50W 8F$Y,L0Z @ B4P c
C1959 NPN 21 通用 30V0.4A0.5W300MHz
C1970 NPN 28 手机发射 40V0.6A PQ=1.3W/175MHZ
C1971 NPN 28A 手机发射 35V2.0A PQ=7.0W/175MHZ
C1972 NPN 28A 手机发射 35V3.5A PQ=15W/175MHZ
C2012 NPN 21 HF 30V0.03A200MHZ
C2027 NPN 12 行管 1500V5A50W
C2036
C2068 NPN 28E 视频放大 300V0.05A1.5W80MHZ
C2073 NPN 28 功率放大 150V1.5A25W4MHZ /A940
C2078 NPN 28 音频功放开关 80V3A10W150MHZ
C2120 NPN 21 通用 30V0.8A0.6W
C2228 NPN 21 视频放大 160V0.05A0.75W
C2230 NPN 21 视频放大 200V0.1A0.8W
C2233 NPN 28 音频功放开关 200V4A40W
C2236 NPN 21 通用 30V1.5A0.9W /A966
C2238 NPN 28 音频功放开关 160V1.5A25W100MHZ /A968 50V0.2A0.3W200MHZ
C2335 NPN 28 视频功放 500V7A40W
C2373 NPN 28 功放 200V7.5A40W
C2383 NPN 21 视频开关 160V1A0.9W /A1015
C2443 NPN 大铁功放开关 600V50A400W
C2481 NPN 29 音频功放开关 150V1.5A20W

C2482 NPN 21 视频放大 300V0.1A0.9W
C2500 NPN 21 通用 30V2A0.9W150MHZ
C2594 NPN 29 音频功放开关 40V5A10W
C2611 NPN 29 视频放大 300V0.1A1.25W
C2625 NPN 30 音频功放开关 450V10A80W 180V0.1A8W
C2688 NPN 29 视放管 300V0.2A10W80MHZ
C2690 NPN 29 音频功放开关 120V1.2A20W150MHZ/A1220P
C2751 NPN BCE 电源开关 500V15A120Wβ=40
C2837 NPN 30 音频功放开关 150V10A100W
C2898 NPN 28 音频功放开关 500V8A50W Q
C2922 NPN 43 音频功放开关 180V17A200W50MHZ /A1216
C3026 NPN 12 开关管 1700V5A50Wβ=20
C3030 NPN BCE 开关管达林顿 900V7A80Wβ=15
C3039 NPN 28 电源开关 500V7A50Wβ=40
C3058 NPN 12 开关管 600V30A200W β=C3148 NPN
C2500 NPN 21 通用 30V2A0.9W150MHZ
C2594 NPN 29 音频功放开关 40V5A10W
C2611 NPN 29 视频放大 300V0.1A1.25W
C2625 NPN 30 音频功放开关 450V10A80W
C2682 NPN 29 NF/Vid 180V0.1A8W
C2688 NPN 29 视放管 300V0.2A10W80MHZ
C2690 NPN 29 音频功放开关 120V1.2A20W150MHZ/A1220P
C2751 NPN BCE 电源开关 500V15A120Wβ=40
C2837 NPN 30 音频功放开关 150V10A100W
C2898 NPN 28 音频功放开关 500V8A50W
C2922 NPN 43 音频功放开关 180V17A200W50MHZ /A1216
C3026 NPN 12 开关管 1700V5A50Wβ=20
C3030 NPN BCE 开关管达林顿 900V7A80Wβ=
C3039 NPN 28 电源开关 500V7A50Wβ=40
C3058 NPN 12 开关管 600V30A200W β=15
C3148 NPN 28 电源开关 900V3A40Wβ=15
C3150 NPN 28 电源开关 900V3A50Wβ=15
C3153 NPN 30 电源开关 900V6A100Wβ=15
C3182 NPN 30 功放开关 140V10A100Wβ=95/A1265
C3198 NPN 21 高频放大 60V0.15A0.4W130MHZ
C3262 NPN BCE 达林顿功放 800V10A100W
C3264 NPN BCE PA 功放开关 230V17A200Wβ=170/A1295
C3280 NPN 30 音频功放开关 160V12A120Wβ=100
C3281 NPN 30 音频功放开关 200V15A150W30MHZβ=100
C3300 NPN 30 音频功放开关 100V15A100W β=600
C3310 NPN 28C 电源开关 500V5A40W β= 20
C3320 NPN 28C 电源开关 500V15A80W β= 15
C3355 NPN 21F 高频放大 20V0.1A6500MHZ
C3358 NPN 40B 高频放大 20V0.1A7000MHZ

C3457 NPN BCE 电源开关 1100V3A50Wβ=12
C3460 NPN BCE 电源开关 1100V6A100Wβ=12
C3466 NPN BCE 电源开关 1200V8A120Wβ=10
C3505 NPN 28B 电源开关 900V6A80W β=20
C3527 NPN BCE 电源开关 500V15A100Wβ=13
C3528 NPN BCE 电源开关 500V20A150Wβ=13
C3595 NPN 29 射频 30V0.5A1.2Wβ=90
C3679 NPN BCE 电源开关 900V5A100W6MHZ
C3680 NPN BCE 电源开关 900V7A120W6MHZ
C3688 NPN BCE 彩行 1500V10A150W
C3720 NPN BCE 彩行 1200V10A200W
C3783 NPN BCE 高压高速开关 900V5A100W
C3795 NPN BCE 高压高速开关 900V5A2W8MHz
C3807 NPN BCE 低噪放大 30V2A1.2W260MHZ
C3858 NPN BCE 功放开关 200V17A200W20MHZ /A1494
C3866 NPN BCE 高压高速开关 900V3A40W
C3873 NPN BCE 高压高速开关 500V12A75W30MHZ
C3886 NPN BCE 开关,行管 1400V8A50W8MHZ
C3893 NPN 28B 行管 1400V8A50W8MH
C3907 NPN 28B 功放开关 180V12A130W30MHZ w
C3953 NPN 29 视放 120V0.2A1.3W 4000MHZ
C3987 NPN 28 达林顿 50V3A20W β=1000
C3995 NPN BCE 行管 1500V12A180W 34 寸
C3997 NPN BCE 行管 1500V15A250W
C3998 NPN BCE 行管 1500V25A250W
C4024 NPN BCE 功放开关 100V10A35W 24MHZ
C4038 NPN BCE 门电路 50V0.1A0.3W180MHZ
C4059 NPN BCE 高速开关 600V15A130W 0.5/2.2US
C4106 NPN BCE 电源开关 500V7A50W20MHZ?
C4111 NPN BCE 开关行管 1500V10A150W
C4119 NPN BCE 微波炉开关 1500V15A250W
C4231 NPN 50C 音频功放 800V2A30W
C4237 NPN BCE 高压高速开关 1000V8A120W30MHZ
C4242 NPN BCE 高压高速开关 450V7A40W
C4288 NPN BCE 行管 1400V12A200W8MHZ
C4297 NPN BCE 电源开关 500V12A75W10MHZ
C4429 NPN BCE 电源开关 1100V8A60W
C4517 NPN BCE 音频功放 550V3A30W6MHZ
C4532 NPN BCE !] O K.[B%@*X
C4582 NPN 28b 电源开关 600V15A7
ON4673 NPN BCE
ON4873 NPN BCE
C4706 NPN BCE 电源开关 900V14A130W6MHz
C4742 NPN 46 彩行 1500V6A50W(带阻尼)

C4745 NPN 46 彩行 1500V6A50W
C4747 NPN 46 彩行 1500V10A50W
C4769 NPN BCE 微机行管 1500V7A60W(带阻尼)
C4913 NPN BCE 大屏视放管 2000V0.2A35W
C4924 NPN BCE 音频功放 800V10A70W
C4927 NPN BCE 行管 1500V8A50W
行管 1500V8A50W 原装
C4941 NPN BCE 行管 1500V6A65W 500/380NS
C4953 NPN BCE 500V2A25W
C5020 NPN BCE 彩行 1000V7A100W
C5068 NPN BCE 彩行 1500V10A50W
C5086 NPN BCE 彩行 1500V10A50W
C5088 NPN BCE 彩行 1500V10A50W
C5129 NPN BCE 彩显行管 1500V8A50W(带阻)
C5132 NPN BCE 彩行 1500V16A50W
C5144 NPN BCE 大屏彩行 1700V20A200W
C5148 NPN BCE
C5149 NPN BCE 高速高频行管 1500V8A50W(带阻)
C5198 NPN BCE 功放开关 140V10A100W
C5200 NPN BCE 功放开关 230V15A150W /A1943 原
C5207 NPN BCE 彩行 1500V10A50W 原
C5243 NPN BCE 彩行 1700V15A200W 原
C5244 NPN BCE 彩行 1700V15A200W
C5249 NPN BCE
C5250 NPN BCE 开关 1000V7A100W 原
C5251 NPN BCE 彩行 1500V12A50W 原
C5252 NPN BCE 彩行 1500V15A100W 原
C5294 NPN BCE
C5296 NPN BCE 开关管 大屏彩显电源管
C5297 NPN BCE 开关管 大屏彩显电源管
C5331 NPN BCE 大屏彩显行管 1500V15A180W
C5423 NPN BCE
D40C NPN ECB 对讲机用 40V0.5A40W75MHZ(达林顿)
D325 NPN BCE 功放开关 50V3A25W
D385 NPN 11 达林顿功放 100V7A30W
D400 NPN 21 通用 25V1A0.75W
D401 NPN 28 音频功放开关 200V2A20W
D415 NPN 29 音频功放开关 120V0.8A5W
D438 NPN 21 通用 500V1A0.75W100MHz
D547 NPN 大铁功放开关 600V50A400W
D560 NPN BCE 达林顿功放 150V5A30W
D600K NPN 29 音频功放开关 120V1A8W130MHZ
D637 NPN 39E 通用 60V0.1A150MHZ **** {#F&w._ @ C
D667 NPN 21 视频放大 120V1A0.9W140MHZ/B647

D669 NPN 29 视频放大 180V1.5A1W140MHZ/D669D718 NPN 30 音频功放开关 120V8A80W /B668 ` H i
D774 NPN 39B 通用 100V1A1W /B734
D789 NPN 21 音频输出 100V1A0.9W
D820 NPN 12 彩行 1500V5A50W
D870 NPN 12 彩行 1500V5A50W RRRR
D880 NPN 28 音频功放开关 60V3A10W
D882 NPN 29 音频功放开关 40V3A30W
D884 NPN 28 音频功放开关 330V7A40W
D898 NPN 12 彩行 1500V3A50W
D951 NPN 12 彩行 1500V3A65W
D965 NPN 21 音频 40V5A0.75W
D966 NPN 21 音频 40V5A1W
D985 NPN 29 功放 150V1.5A10W 5j*G9L
D986 NPN 29 功放 150V1.5A10W
D1025 NPN 28 达林顿功放 200V8A50W
D1037 NPN BCE 音频功放开关 150V30A180W
D1047 NPN 30 音频功放开关 160V12A100W /B817
D1071 NPN 28 功放 300V6A40W
D1163A NPN 28 行偏转用 350V7A40W60MHz
D1175 NPN 12 行偏转用 1500V5A100W β=15
D1273 NPN 28 音频功放 80V3A40W50MHZβ=15
D13025V0.5A0.5W200MHZ
D1397 NPN BCE 开关 1500V3.5A50W3MHz
D1398 NPN BCE 开关 1500V5A50W3MHz
D1403 NPN 28B 彩行 1500V6A120W
D1403 NPN 28B 彩行 1500V6A120W
D1415 NPN 28B 功放电源开关 100V7A40Wβ=6000 达林顿
D1416 NPN 28B 功放电源开关 80V7A40Wβ=6000(达林顿)
D1426 NPN 28B 彩行 1500V3.5A80Wβ=12
D1427 NPN 28B 彩行 1500V5A80Wβ=12
D1428 NPN 28B 彩行 1500V6A80Wβ=12 RRRR
D1431 NPN 28B 彩行 1500V5A80Wβ=20
D1433 NPN 28B 彩行 1500V7A80Wβ=20
D1439 NPN BCE 彩行 1500V3A80Wβ=8
D1541 NPN 28B 彩行 1500V3A80Wβ=20
D1545 NPN 28B 彩行 1500V5A50Wβ=20
D1547 NPN BCE 彩行 1500V7A80Wβ=20
D1554 NPN BCE 彩行 1500V3.5A80Wβ=12
D1555 NPN BCE 彩行 1500V5A80Wβ=12
D1556 NPN BCE 彩行 1500V6A80Wβ=12 D1559 NPN BCE 达林顿功放 100V20A100Wβ=5000/B1079
D1590 NPN 28 达林顿功放 150V8A25W β=15000
D1632 NPN 28B 彩行 1500V4A70W

D1640 NPN 29 达林顿功放 120V2A1.2W β=4000-40000
D1651 NPN SP 彩行 1500V5A60W3MHZ
D1710 NPN BCE 彩行 1500V5A50W
D1718 NPN 28C 音频功放 180V15A3.5W20MHZ
D1762 NPN BCE 音频功放开关 60V3A25W90MHZ /B1185
D1843 NPN BCE 低噪放大 50V1A1W
D1849 NPN 50A 彩行 1500V7A120W
D1850 NPN 50A 彩行 1500V7A120W
D1859 NPN 50A 音频 80V0.7A1W120MHZ
D1863 NPN 50A 音频 120V1A1W100MHZ
D1877 NPN 30 彩行 1500V4A50W(带阻尼)
D1879 NPN 30 彩行 1500V6A60W(带阻尼)
D1887 NPN 30 彩行 1500V10A70W
D1930 NPN 21 达林顿达林顿 100V2A1.2Wβ=1000
D1975 NPN 53A 音频功放 180V15A150W B1317 D1978 NPN 21 达林顿
120V1.5A0.9Wβ=30000
D1980 NPN 61B 达林顿 100V2A10Wβ=1000-10000 |D1981 NPN ECB 达林顿 100V2A1W
D1993 NPN 45B 音频低噪 55V0.1A0.4W
D1994A NPN ECB 音频驱动 60V1A1W
D1997 NPN 45B 激励管 40V3A1.5W100MHZ
D2008 NPN ECB 音频功放 80V1A1.2W
D2012 NPN BCE 音频功放 60V3A2W3MHZ
D2136 NPN ECB 功放 80V1A1.2W
D2155 NPN 53A 音频功放 180V15A150W
D2256 NPN 46 达林顿功放 120V25A125Wβ=2000-20000
D2334 NPN 28B 彩行 1500V5A80W
D2335 NPN BCE 彩行 1500V7A100W 1E
D2349 NPN BCE 大屏彩显行管
D2374 NPN BCE
D2375 NPN BCE
D2388 NPN EBC 达林顿 90V3A1.2W
D2445 NPN BCE 彩行 1500V12.5A120W
D2498 NPN BCE 彩行 1500V6A50W
D2588 NPN BCE 点火器用
DK55 NPN BEC 开关 400V4A60W
BC307 PNP 21a 通用 50V0.2A0.3W
BC327 PNP CBE 低噪音频 50V0.8A0.625W COM BC337
BC337 NPN 21a 音频激励低噪 50V0.8A0.625W COM BC327
BC338 NPN 21a 通用激励 50V0.8A0.6
BC546 NPN 21a 通用 80V0.2A0.5W
BC547 NPN CBE 通用 50V0.2A0.5W300MHZ
BD135 NPN 29 音频功放 45V1.5A12.5W
BD136 PNP 29 音频功放 45V1.5A12.5W
BD137 NPN 29 音频功放 60V1.5A12.5W

BD138 PNP 29 音频功放 60V1.5A12.5w
BD139 PNP 29 音频功放 80V1.5A12.5W
BD237 NPN 29 音频功放 100V2A25W
BD238 PNP 29 音频功放 100V2A25W
BD243 NPN 28 音频功放 45V6A65W
BD244 PNP 28 音频功放 45V6A65W
BD681 NPN 29 达林顿功放 100V4A40W
BD682 NPN 29 达林顿功放 100V4A40W
BF458 NPN 29 视放 250V0.1A10W
BU208A NPN 12 彩行 1500V5A12.5W
BU208D NPN 12 彩行 1500V5A12.5W (带阻尼) *B
BU323 NPN 28 达林顿功放 450V10A125W
BU406 NPN 28 行管 400V7A60W
BU508A NPN 28 行管 1500V7.5A75W
BU508A NPN 28 行管 1500V7.5A75W
BU508D NPN 28 行管 1500V7.5A75W (带阻尼)
BU806 NPN 28 功放 400V8A60W DAR-L
BU932R NPN 12 功放 500V15A150W
BU1508DX NPN 28 开关功放
BU2506DX NPN 30 开关功放 1500V7A50W /600NS
BU2508AF NPN 30 开关功放 700V8A125W /6
BU2508AX NPN 30 开关功放 700V8A125W /600NS
BU2508DF NPN 30 开关功放 700V8A125W/600NS(带阻尼)
l
BU2508DX NPN 30 开关功放 1500V8A50W/600NS(带阻尼)
BU2520AF NPN 30 开关功放 800V10A150W 1/50
BU2520AX NPN 30 开关功放 1500V10A150W 1/500NS
BU2520DF NPN 30 开关功放 800V10A150W1/500NS(带阻)
BU2520DX NPN 30 开关功放 1500V10A50W/600NS (带阻)
BU2522AF NPN 30 开关功放 1500V11A150W /350NS BU2522AX NPN 30 开关功放 1500V11A150W /3
BU2525AF NPN 30 开关功放 1500V12A150W /35BU2525AX NPN 30 开关功放 1500V12A150W /350NS
BU2527AF NPN 30 开关功放 1500V15A150W
BU2532AW NPN 30 开关功放 1500V15A150W(大屏)
BUH515 NPN BCE 行管 1500V10A80W
BUH515D NPN BCE 行管 1500V10A80W(带阻尼)
BUS13A NPN 12 开关功放 1000V15A175 BUS14A NPN 12 开关功放 1000V30A250W
BUT11A NPN 28 开关功放 1000V5A100W %j+} G-lU+F
BUT12A NPN 28 开关功放 450V10A125W
BUV26 NPN 28 音频功放开关 90V14A65W /250ns
BUV28A NPN 28 音频功放开关 225V10A65W /250ns
BUV48A NPN 30 音频功放开关 450V15A150W
BUW13A NPN 30 功放开关 1000V15A150W

BUX48 NPN 12 功放开关 850V15A125W 8
BUX84 NPN 30 功放开关 800V2A4
BUX98A NPN 12 功放开关 400V30A210W5MHZ
DTA114 PNP 10K-10K 160V0.6A0.625W(带阻)
DTC143 NPN 录像机用 4.7K-4.7K
HPA100 NPN BCE 大屏彩显行管 21#
HPA150 NPN BCE 大屏彩显行管 21#
HSE830 PNP BCE 音频功放 80V115W1MHZ
HSE838 NPN BCE 音频功放 80V115W1MHZ COP/MJ4502
MN650 NPN BCE 行管 1500V6A80W
MJ802 NPN 12 音频功放开关 90V30A200W
MJ2955 PNP 12 音频功放开关 60V15A115W
MJ3055 NPN 12 音频功放开关 60V15A115W
MJ4502 PNP 12 音频功放开关 90V30A200W COP/MJ
MJ10012 NPN 12 达林顿 400V10A175W
MJ10015 NPN 12 电源开关 400V50A200W
MJ10016 NPN 12 电源开关 500V50A200W MJ10025 12 电源开关 850V20A250W
MJ11032 NPN 12 电源开关 120V50A300W
MJ11033 PNP 12 电源开关 120V50A300W
MJ13333 NPN 12 电源开关 400V20A175W
MJ15024 NPN 12 音频功放开关 400V16A250W4MHZ(原 25.00)
MJ15025 PNP 12 音频功放开关 400V16A250W4MHZ(原 25.00)
MJE340 NPN 29 视放 300V0.5A20W
MJE350 PNP 29 视放 300V0.5A20W
MJE2955T PNP BCE 音频功放开关 60V1075W2MHZ
MJE3055T NPN BCE 音频功放开关 70V1075W2MHZ
MJE5822 PNP BCE 音频功放开关 500V8A
MJE9730 NPN BCE 8gU or4U }
MJE13003 NPN 29 功放开关 400V1.5A14W
MJE13005 NPN 28 功放开关
MJE13007 NPN 28 功放开关 1500V2.5A60W
SE800
TIP31C NPN BCE 功放开关 100V3A40W3MHZ TIP32C PNP BCE 功放开关 100V3A40W3MHZ
TIP35C NPN 30 音频功放开关 100V25A125W3MHZ
TIP36C PNP 30 音频功放开关 100V25A125W3MHZ
TIP41C NPN 30 音频功放开关 100V6A65W3MHZ
TIP42C PNP 30 音频功放开关 100V6A65W3MHZ
TIP102 NPN 28 音频功放开关 100V8A2W ww
TIP105 28 音频功放开关
TIP122 NPN 28 音频功放开关 100V8A65W TIP127 PNP 28 音频功放开关 100V8A65W DARL
TIP137 PNP 28 音频功放开关 100V8A70W DARL
TIP142 NPN 30 音频功放开关 100V10A125W DAR-L

TIP142 大 NPN 30 音频功放开关 100V10A125W DAR-L
TIP147 PNP 30 音频功放开关 100V10A125W DAR-L 0
TIP147 大 PNP 30 音频功放开关 100V10A125W DAR-L 0
TIP152 电梯用
TL431 21 电压基准源
UGN3120 SGO 霍尔开关
UGN3144 SGO 霍尔开关
60MIAL1 电磁/微波炉 1000V60A300W
T30G40 NPN BCE 大功率开关管 400V30A300W
5609 COML:5610
5610 COML:5609
9626 NPN21 通用
三极管系列
品名极性管脚功能参
MPS2222A NPN 21 高频放大 75V0.6A0.625W300MHZ
9011 NPN EBC 高频放大 50V30mA0.4W150MHz
9012 PNP 贴片低频放大 50V0.5A0.625W
9013 NPN EBC 低频放大 50V0.5A0.625W
9013 NPN 贴片低频放大 50V0.5A0.625W
9014 NPN EBC 低噪放大 50V0.1A0.4W150MHZ
9015 PNP EBC 低噪放大 50V0.1A0.4W150MHZ
9018 NPN EBC 高频放大 30V50MA0.4W1GHZ
8050 NPN EBC 高频放大 40V1.5A1W100MHZ
8550 PNP EBC 高频放大 40V1.5A1W100MHZ
2N2222 NPN 4A 高频放大 60V0.8A0.5W25/200NSβ=45
2N2222A NPN 小铁高频放大 75V0.6A0.625W300MHZ
2N2369 NPN 4A 开关 40V0.5A0.3W800MHZ
2N2907 NPN 4A 通用 60V0.6A0.4W26/70NSβ=200
2N3055 NPN 12 功率放大 100V15A115W 2N3440 NPN 6 视放开关 450V1A1W15MHZ)l#J:i
S D
2N3773 NPN 12 音频功放开关 160V16A150W COP 2N6609
2N3904 NPN 21E 通用 60V0.2Aβ=100−400
2N3906 PNP 21E 通用 40V0.2Aβ=100−400
2N5401 PNP 21E 视频放大 160V0.6A0.625W100M
2N5551 NPN 21E 视频放大 160V0.6A0.625W100MH
2N5685 NPN 12 音频功放开关 60V50A300W
2N6277 NPN 12 功放开关 180V50A250W
2N6609 PNP 12 音频功放开关 160V15A150W COP 2N3773
D2553 1700V 8A 50W
D1556 1500V 6A 50W

常用 4000 系列集成电路器件号

型号	器件功能	型号	器件功能
CD4000	双 3 输入端或非门+单非门	CD4098	双单稳态触发器
CD4001	四 2 输入端或非门	CD4099	8 位可寻址锁存器
CD4002	双 4 输入端或非门	CD40100	32 位左/右移位寄存器
CD4006	18 位串入/串出移位寄存器	CD40101	9 位奇偶较验器
CD4007	双互补对加反相器	CD40102	8 位可预置同步 BCD减法计数器
CD4008	4 位超前进位全加器	CD40103	8 位可预置同步二进制减法计数器
CD4009	六反相缓冲/变换器	CD40104	4 位双向移位寄存器
CD4010	六同相缓冲/变换器	CD40105	先入先出 FI-FD 寄存器
CD4011	四 2 输入端与非门	CD40106	六施密特触发器
CD4012	双 4 输入端与非门	CD40107	双 2 输入端与非缓冲/驱动器
CD4013	双主-从 D型触发器	CD40108	4 字×4 位多通道寄存器
CD4014	8 位串入/并入-串出移位寄存器	CD40109	四低-高电平位移器
CD4015	双 4 位串入/并出移位寄存器	CD40110	十进制加/减,计数,锁存,译码驱动
CD4016	四传输门	CD40147	10-4 线编码器
CD4017	十进制计数/分配器	CD40160	可预置 BCD加计数器
CD4018	可预制 1/N 计数器	CD40161	可预置 4 位二进制加计数器
CD4019	四与或选择器	CD40162	BCD加法计数器
CD4020	14 级串行二进制计数/分频器	CD40163	4 位二进制同步计数器
CD4021	08 位串入/并入-串出移位寄存器	CD40174	六锁存 D型触发器
CD4022	八进制计数/分配器	CD40175	四 D型触发器
CD4023	三 3 输入端与非门	CD40181	4 位算术逻辑单元/函数发生器
CD4024	7 级二进制串行计数/分频器	CD40182	超前位发生器
CD4025	三 3 输入端或非门	CD40192	可预置 BCD加/减计数器(双时钟)
CD4026	十进制计数/7 段译码器	CD40193	可预置 4 位二进制加/减计数器

J-K 触发器

CD4028　BCD码十进制译码器

CD4029　可预置可逆计数器

CD4030　四异或门

CD4031　64 位串入/串出移位存储器

CD4032　三串行加法器

CD4033　十进制计数/7 段译码器

CD4034　8 位通用总线寄存器

CD4035　4 位并入/串入-并出/串出移位寄存器

CD4038　三串行加法器

CD4040　12 级二进制串行计数/分频器

CD4041　四同相/反相缓冲器

CD4042　四锁存 D型触发器

CD4043　4 三态 R-S 锁存触发器　　触发)

CD4044　四三态 R-S 锁存触发器　　触发)

CD4046　锁相环

CD4047　无稳态/单稳态多谐振荡器

CD4048　4 输入端可扩展多功能门

CD4049　六反相缓冲/变换器

CD4050　六同相缓冲/变换器

CD4051　八选一模拟开关

CD4052　双 4 选 1 模拟开关

CD4053　三组二路模拟开关

CD4054　液晶显示驱动器

CD4055　BCD-7段译码/液晶驱动器

CD4056　液晶显示驱动器

CD4059　“N”□□□□□

CD4060　14 级二进制串行计数/分频器

CD40194 4 位并入/串入-并出/串出移位寄存

CD40195 4 位并入/串入-并出/串出移位寄存

CD40208 4×4 多端口寄存器

CD4501　4 输入端双与门及 2 输入端或非门

CD4502　可选通三态输出六反相/缓冲器

CD4503　六同相三态缓冲器

CD4504　六电压转换器

CD4506　双二组 2 输入可扩展或非门

CD4508　双 4 位锁存 D型触发器

CD4510　可预置 BCD码加/减计数器

CD4511　BCD锁存,7 段译码,驱动器

CD4512　八路数据选择器

CD4513　BCD锁存,7 段译码,驱动器(消隐)

CD4514　4 位锁存,4 线-16 线译码器

CD4515　4 位锁存,4 线-16 线译码器

CD4516　可预置 4 位二进制加/减计数器

CD4517　双 64 位静态移位寄存器

CD4518　双 BCD同步加计数器

CD4519　四位与或选择器

CD4520　双 4 位二进制同步加计数器

CD4521　24 级分频器

CD4522　可预置 BCD同步 1/N 计数器

CD4526　可预置 4 位二进制同步 1/N 计数器

CD4527　BCD比例乘法器

CD4528　双单稳态触发器

CD4529　双四路/单八路模拟开关

CD4530　双 5 输入端优势逻辑门

CD4531　12 位奇偶校验器

CD4066　四传输门

CD4067　16 选 1 模拟开关

CD4068　八输入端与非门/与门

CD4069　六反相器

CD4070　四异或门

CD4071　四 2 输入端或门

CD4072　双 4 输入端或门

CD4073　三 3 输入端与门

CD4075　三 3 输入端或门

CD4076　四 D寄存器

CD4077　四 2 输入端异或非门

CD4078　8 输入端或非门/或门

CD4081　四 2 输入端与门

CD4082　双 4 输入端与门

CD4085　双 2 路 2 输入端与或非门

CD4086　四 2 输入端可扩展与或非门

CD4089　二进制比例乘法器

CD4093　四 2 输入端施密特触发器

CD4094　8 位移位存储总线寄存器

CD4095　3 输入端 J-K 触发器

CD4096　3 输入端 J-K 触发器

CD4097　双路八选一模拟开关

CD4532　8 位优先编码器

CD4536　可编程定时器

CD4538　精密双单稳

CD4539　双四路数据选择器

CD4541　可编程序振荡/计时器

CD4543　BCD七段锁存译码,驱动器

CD4544　BCD七段锁存译码,驱动器

CD4547　BCD七段译码/大电流驱动器

CD4549　函数近似寄存器

CD4551　四 2 通道模拟开关

CD4553　三位 BCD计数器

CD4555　双二进制四选一译码器/分离器

CD4556　双二进制四选一译码器/分离器

CD4558　BCD八段译码器

CD4560　NBCD加法器

CD4561　9 求补器

CD4573　四可编程运算放大器

CD4574　四可编程电压比较器

CD4575　双可编程运放/比较器

CD4583　双施密特触发器

CD4584　六施密特触发器

CD4585　4 位数值比较器

CD4599　8 位可寻址锁存器

常用 74 系列集成电路器件

74LS00 2 输入四与非门

74LS01 2 输入四与非门 (OC)

74LS02 2 输入四或非门

(OC)

74LS04 六倒相器

74LS05 六倒相器(OC)

74LS06 六高压输出反相缓冲器/驱动器(OC,30V)

74LS07 六高压输出缓冲器/驱动器(OC,30V)

74LS08 2 输入四与门

74LS09 2 输入四与门(OC)

74LS10 3 输入三与非门

74LS11 3 输入三与门

74LS12 3 输入三与非门 (OC)

74LS13 4 输入双与非门（斯密特触发）

74LS14 六倒相器(斯密特触发)

74LS15 3 输入三与门 (OC)

74LS16 六高压输出反相缓冲器/驱动器(OC,15V)

74LS17 六高压输出缓冲器/驱动器(OC,15V)

74LS18 4 输入双与非门（斯密特触发）

74LS19 六倒相器(斯密特触发)

74LS20 4 输入双与非门

74LS21 4 输入双与门

74LS22 4 输入双与非门(OC)

74LS23 双可扩展的输入或非门

74LS24 2 输入四与非门(斯密特触发)

74LS25 4 输入双或非门(有选通)

74LS26 2 输入四高电平接口与非缓冲器(OC,15V)

74LS27 3 输入三或非门

74LS28 2 输入四或非缓冲器

74LS30 8 输入与非门

74LS31 延迟电路

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/757160151145010011