

中国国电集团公司安全生产工作规定

(2010年修订)

第一章 总 则

第一条 为加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障员工生命和财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》，制定本规定。

第二条 本规定用于规定中国国电集团公司（以下简称集团公司）安全生产管理工作，适用于集团公司、分（子）公司及有管理关系的生产（基建）、经营单位（以下统称生产经营单位）。非电产业管理部门另有规定的，从其规定。

For personal use only in study and research; not for commercial use

第三条 安全生产管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

第四条 生产经营单位必须遵守本规定和其他安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善安全生产条件。贯彻“管生产必须管安全”的原则，做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作，确保安全生产。

第五条 生产经营单位的主要负责人为本单位安全生产

第一责任人，对本单位安全生产工作全面负责。

For personal use only in study and research; not for commercial use

第六条 工会应依法组织员工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护员工在安全生产和劳动防护方面的合法权益。

第七条 生产经营单位应加强员工的安全教育和岗位培训工作，提高员工的安全意识和安全技术水平。

第八条 生产经营单位应建立健全应急管理体制，坚持预防与应急并举，控制、减少和消除事故危害。

For personal use only in study and research; not for commercial use

第九条 集团公司实行安全生产奖惩制度，依照本规定和有关规定对事故责任人追究责任，对安全生产工作中做出突出成绩的单位和个人，给予表彰。

第二章 目 标

第十条 集团公司安全生产总体目标：

（一）不发生人身死亡事故。

（二）不发生全厂停电或负同等及以上责任的电网瓦

解、大面积停电事故。

（三）不发生较大及以上设备损坏事故。

（四）不发生负同等及以上责任的重大交通事故。

（五）不发生发电厂垮坝事故。

（六）不发生重大及以上火灾事故。

（七）不发生较大及以上的施工机械事故。

（八）不发生大面积供热中断事故。

第十一条 生产经营单位实行安全生产目标三级控制：

（一）企业（厂）控制重伤和事故，不发生人身死亡、较大设备损坏和重大火灾事故。

（二）车间控制轻伤和障碍，不发生重伤和事故。

（三）班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍。

第十二条 发电厂每年应实现3个百日无事故记录。

第十三条 生产经营单位可根据本单位实际情况确定安全生产目标，但不得低于本规定要求。

第三章 安全责任制

第十四条 各级行政正职安全生产工作职责：

（一）建立健全本单位安全生产责任制。

（二）组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程。

（三）保证本单位安全生产的有效投入。

（四）督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产

安全事故隐患。

（五）亲自批阅上级有关安全生产文件并组织落实。定期主持安全生产分析会议，及时解决安全生产工作中出现的重大问题。

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。发生事故时，立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。

（七）及时、如实报告生产安全事故。

第十五条 各级分管副职对分管范围内的安全生产工作负直接领导责任；总工程师对本单位的安全技术管理与技术监督工作负领导责任。

第十六条 生产经营单位应明确各部门、各岗位安全职责，各负其责，并实行下级对上级、下级单位对上级单位的安全生产逐级负责制。

第十七条 母公司对子公司，子公司对所辖法人单位负有安全监督管理责任。子公司应建立符合母公司要求的安全生产管理体系，并接受其监督、检查和考核。

第十八条 对控股但不负责管理的子公司，应按照有关要求，通过经营合同、公司章程、协议书等明确安全生产管理责任，并依照规定履行职责。

对参股并负有管理职责的企业（公司），应按照有关法律法规的规定与参股企业签订安全生产管理协议，明确安全

生产管理责任，依照协议履行职责。

第十九条 生产经营单位对管理区域内承包方、承租方的安全生产工作承担统一协调管理责任。

第四章 安全监督

第二十条 生产经营单位安全监督机构一般由单位行政正职主管。在业务上接受上级安全监督机构、本单位分管安全生产负责人的领导。

第二十一条 电力、化工、矿山、冶炼等生产性单位应设独立安全监督机构，生产性车间应设专职安全员；其它车间和班组设专职或兼职安全员。建立由本单位安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成的三级安全网。

第二十二条 安全监督机构人员配置及装备应满足安全监督工作的实际需要。安全监督机构负责人和安全监督人员应选择责任心强、坚持原则、熟悉国家安全生产的法律、法规、标准，熟悉生产过程、掌握一定安全生产技术、具有一定管理能力、具有注册安全工程师资质的人员担任。

第二十三条 安全监督机构职责：

（一）监督本单位安全生产责任制落实；监督安全生产规章制度、安全生产措施计划、上级有关安全生产指示精神等贯彻执行；组织或配合安全生产工作规程考试和安全网活动。

（二）根据本单位生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查。

（三）监督涉及人身安全的防护状况，涉及设备、设施安全的技术状况。对监督检查中发现的重大问题和隐患，及时下达安全监督整改通知书，限期解决，并向单位安全责任人汇报。

（四）会同工会、劳动人事部门组织编制本单位安全技术劳动保护措施计划并监督所需费用的提取和使用情况。

（五）参加和协助本单位或上级部门组织的事故调查，监督事故“四不放过”（事故原因不清楚不放过；事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过；没有采取防范措施不放过；事故责任者未受到处罚不放过）原则的贯彻落实情况；完成事故统计、分析、上报工作并提出考核意见。

（六）对安全生产工作中做出贡献者和事故有关责任人，提出奖励和处罚意见。

（七）参与工程和技改项目的设计审查、施工队伍资质审查和竣工验收以及有关科研成果鉴定等工作。

第二十四条 安全监督人员职权：

（一）有权进入生产区域、施工现场、控制室检查了解安全情况。对检查发现的问题，有权责令有关部门进行整改；对重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，有权做出停止工作或撤离工作人员的决定或建议。

（二）有权制止违章作业、违章指挥、违反生产现场劳动纪律的行为。

（三）有权要求保护事故现场，有权向本单位人员调查了解事故情况和提取事故原始资料，有权对事故现场进行拍照、录音、录像等。

（四）对事故调查分析结论和处理有不同意见时，有权提出或向上级安全监督机构反映；对违反规定、隐瞒事故或阻碍事故调查行为有权纠正或越级反映。

第五章 规程制度

第二十五条 生产经营单位应认真贯彻国家和上级颁发的有关安全生产法律、法规、标准、规定、规程、制度、措施等。在贯彻执行中可结合实际制定细则或补充规定，但不得与上级规定相抵触，不得低于上级规定的标准。

第二十六条 生产经营单位应建立健全保障安全生产各项规程制度：

（一）根据上级颁发的规程、制度、反事故技术措施和设备说明书，编制各类设备系统的现场运行规程、制度，经总工程师或分管负责人批准后执行。

（二）根据上级颁发的检修规程、技术监督规程、制度，制定本单位的各工种检修管理、技术监督制度；根据典型技术规程和设备说明书，编制主、辅设备检修工艺规程和质量

标准，经总工程师或分管负责人批准后执行。

（三）根据上级颁发的规程、制度，对本单位化学危险品登记建档，建立健全运输、使（领）用、保管等规程制度，经总工程师或分管负责人批准后执行。

（四）根据上级颁发的施工管理规定，编制工程项目的施工组织设计和安全施工措施，按规定审批后执行。

第二十七条 生产经营单位应及时修订、复查各项规程制度：

（一）当上级规程制度，设备系统、反事故技术措施发生变化时，应及时对各项规程进行补充或对有关条文进行修订，并书面通知有关人员。

（二）每年应对现行规程制度进行一次复查、修订，局部修订内容应书面印发有关单位、部门和人员。暂不需修订的，应发布经批准人签名的“可以继续执行”的书面文件。

（三）规程制度宜每3-5年进行一次全面修订、审定并书面公布。

规程制度补充或修订后，重新履行审批程序。

第二十八条 生产经营单位应每年公布现行有效规程制度清单，并按岗位配齐有关规程制度。

第二十九条 发电厂等生产单位应严格执行两票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制）、设备缺陷管理制度和各项安全管理制度。运行岗

位交接班制度中必须明确现场交接班的方式和内容，原则上运行人员应提前30分钟进入现场检查熟悉设备状况。

第六章 安全生产计划

第三十条 生产经营单位应依据安全性评价、技术监督、设备可靠性分析、运行分析、设备状况分析等结论，每年组织编制年度安全生产计划，包括生产检修计划、技改计划、生产培训计划、规程制度修订计划等。反事故技术措施和安全技术劳动保护措施应作为安全生产计划的重点内容，应明确费用投入的额度、完成期限、责任部门等。

第三十一条 生产经营单位安全生产计划由分管生产的领导组织，各有关部门参加制定。反事故技术措施应以生产技术部门为主制定，安全技术劳动保护措施计划应以安全监督或劳动人事部门为主制定。

基建工程项目单位根据工程进度，制定年度安全施工措施计划。

第三十二条 反事故技术措施、安全技术劳动保护措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施及本单位事故防范对策应纳入生产检修计划。

第三十三条 安全技术劳动保护措施计划应根据国家、行业有关法律、法规、规定、标准及本单位实际情况，从改善劳动条件、防止人身伤亡事故、预防职业病等方面进行编

第三十四条 安全性评价结果应作为制定反事故技术措施计划和安全技术劳动保护措施计划的重要依据。

防汛、防震、防台风等应急预案所涉及项目，应作为制定和修订反事故技术措施计划的依据。

第三十五条 生产经营单位安全生产第一责任人应优先保证安全生产计划所需资金的投入，并对安全生产投入不足导致的后果承担责任。

第三十六条 生产部门应对照企业年度安全生产计划，制定本部门的安全生产实施计划，部门负责人应定期检查实施情况，并保证计划的落实。

第三十七条 安全监督部门负责监督反事故技术措施计划和安全技术劳动保护措施计划的实施，并及时向主管领导汇报存在的问题。

教育培训

第三十八条 生产经营单位应加强员工安全教育培训工作，建立员工安全培训档案。员工的安全生产、教育培训、规章制度考试情况应及时录入档案。

第三十九条 生产经营单位应对新入厂员工实行厂、车间和班组三级安全教育，经考试合格后方可进入生产现场。

第四十条 新上岗（包括转岗）员工必须经过下列培训，

（一）运行人员（含调度、技术人员），必须经过生产规程制度学习、现场见习和跟班实习。

（二）检修、试验人员（含技术人员），必须经过检修、试验规程学习和跟班实习。

（三）直接从事生产作业和操作人员，必须经监护作业、操作，通过综合测评合格后，方可独立工作。

（四）特种作业人员，必须经过国家认定的专业培训，取得相应特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

第四十一条 在岗员工培训：

（一）定期对在岗员工进行有针对性现场考问、反事故演习、技术问答、事故预想等培训活动。

（二）离开运行岗位3个月及以上值班人员，应经过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习，并经安全操作规程、运行规程考试合格后，方可上岗工作。

（三）生产人员调换岗位、所操作设备或技术条件发生变化，应对其进行适应新岗位、新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，经考试合格后，方可上岗。

（四）300MW 及以上机组主要岗位运行人员、调度人员和 220kV 及以上变电站的值班人员，应经过仿真系统培训。

（五）所有员工应每年进行一次触电现场急救培训，熟

所有员工应掌握消防器材的使用方法；所有员工应掌握应急救护、逃生方式和应急装备的使用方法。

（六）从事危险化学品物品运输、管理、使用人员应经专业培训，并掌握危险化学品物品性质、有关技术要求、安全使用方法及事故应急处理。

（七）设备更新、改造等过程中，应对有关生产人员和管理人员进行培训，使之掌握其更新、改造后设备安全技术特性、操作方法和事故应急处理。

（八）遵守国家有关注册安全工程师管理规定，安排从事安全管理岗位的注册安全工程师参加继续教育。

第四十二条 新任命的各级生产领导人员，应经有关安全生产的法律法规、规程制度及岗位安全职责的学习，由上级管理部门组织对其考试。考试不及格者，重新补考。

各级领导人员参加生产培训中，应包含安全方面内容。

第四十三条 安全生产法律法规、规程制度的定期考试：

（一）集团公司对分（子）公司总经理、副总经理、生产安监部门负责人一般每三年进行一次有关安全生产法律法规的考试。

（二）分（子）公司对所辖单位正副职负责人、正副总工程师及安全监督部门负责人一般每二年进行一次有关安全生产法律法规的考试。

专业技术人员，每年进行一次有关安全生产规程制度的考试。

（四）生产经营单位对从事运行、检修、试验的人员以及特种作业人员，每年进行一次安全生产规程制度的考试。

第四十四条 生产经营单位应每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训，经考试合格后以文件公布有资格人员名单。

年度内人员有变更时，应及时书面通知相关部门。

第四十五条 生产经营单位应及时组织有关人员剖析本单位及外部典型事故案例，举一反三，落实防范措施。

第四十六条 生产经营单位应运用多媒体、广播、企业网站、板报、实物、图片展览，以及安全知识考试、演讲、竞赛等多种形式宣传普及安全常识和安全技术，开展有针对性、形象化的安全培训教育，提高员工安全意识。

例行工作

第四十七条 班前会和班后会。

班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，分析危险因素，布置相应安全措施，交代注意事项，并做好记录。

班后会：总结当班工作和安全情况，并做好记录。

安全日活动。

班（组）每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录。车间负责人应定期参加并检查活动情况。

第四十九条 安全分析会。

集团公司每年进行一次安全分析会；生产经营单位应每月进行一次安全分析会，综合分析安全生产形势及存在薄弱环节，吸取事故教训，研究、落实反事故措施。

会议由安全生产第一责任人主持，有关部门负责人参加。

第五十条 安全监督及安全网例会。

生产经营单位应每月召开一次安全网例会，安监部门负责人主持，安全网成员参加。

第五十一条 安全检查。

生产经营单位应经常性进行安全检查，每季度至少进行一次。春季、迎峰度夏、秋季和防寒防冻安全检查应结合季节特点和事故规律进行。

检查前应编制安全检查提纲或安全检查表，经本单位分管负责人审批后执行。检查内容以查管理、查规章制度、查隐患为主，对查出的问题要制定整改计划并监督落实。

安全检查应结合安全性评价内容进行。

第五十二条 安全简报。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/055124213123011124>