

电力建设工程质量监督检查典型大纲

（风力发电部分）

风力发电场建设工程质量监督检查实施大纲

1 总 则

1.0.1 依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》，为统一电力建设工程（以下简称风电工程）的质量监督工作程序、方法和内容，规范工程建设各责任主体及有关机构的质量行为，加强电力建设工程质量管理，保证工程质量，确保电网安全，保障人民的生命、财产安全，保护环境，维护社会公共利益，充分发挥工程项目的经济效益和社会效益，制定风电工程三个阶段质量监督检查典型大纲。

凡接入公共电网的工程项目，包括各类投资方式的新建、扩建、改建的工程，均应按上述相关典型大纲的规定进行质量监督检查。

1.0.2 《风电场首次及土建工程质量监督检查典型大纲》（以下简称本《大纲》）适用于电力建设工程质量监督中心站（以下简称中心站）对以 110kV 及以上电压等级接入公用电网的风电工程正式开工后的首次工程质量监督检查。对以 110kV 以下电压等级接入电网的风电工程，可参照执行。

1.0.3 首次检查的主要内容包括：

- (1) 按本《大纲》下述要求进行监督检查；
- (2) 宣布本工程项目的质量监督机构及组成人员；
- (3) 布置本上程项目质量监督检查计划及其实施要求。

1.0.4 质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责任主体质量行为时，对各阶段大纲中重复性的条款一般只抽查一次。凡经检查符合规定，在后续工程中又未发生情况变化者，一般不再重复检查。

